



1) Опорная кромка



## Display/Operation

Индикация функций 1-2. Точка переключения: нет

## Electrical connection

Тип разъема 1-2. Точка переключения:  
Винтовая клемма

## Electrical data

Длительный ток 1-2. Точка переключения: 6 A  
 Расчетное рабочее напряжение  $U_e$  1-2. Точка переключения: 250 В~

Функция переключения, механическая с гальванической развязкой  
 один замыкатель и один размыкатель  
 Двухконтурный переключатель  
 Двойное прерывание

Частота переключения 1-2. Точка переключения: 300/мин

## Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529 IP67  
 Температура окружающей среды -5...85 °C

## Functional safety

V10d (EN ISO 13849-1) BSE 30,0: 30 миллионов циклов переключения

## General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-1

Исполнение

Принцип действия

Разрешение на эксплуатацию/  
конформность

Щелчковый контакт

1-2. Точка переключения:  
механический

CE  
 CCC  
 CSA

## Material

Материал контактов

Материал корпуса

Материал корпуса, защита поверхности

Материал толкателя

1-2. Точка переключения:  
Чистое серебро,позолоч.

Алюминий  
 анодир.

1-2. Точка переключения:  
1.4034

## Mechanical data

Количество точек переключения

Направление приближения

Переключающий элемент

Размеры

Расстояние до толкателя, 1-я точка  
переключения

Расстояние от кулачка до опорной кромки

Скорость трогания с места

Срок службы, механич.

Усилие переключения

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя

2x Крыша

продольно, параллельно  
привинчиваемой поверхности

1-2. Точка переключения: BSE  
30,0

79 x 60 x 63 mm

30 mm

1-2. Точка переключения:  
4.50...5.00 mm

1-2. Точка переключения: 40  
m/min

1-2. Точка переключения: 30  
млн. переключений

1-2. Точка переключения: 20  
N

вертикально

1 Резьбовой выход M20

1-2. Точка переключения:  
Крыша

## Range/Distance

Воспроизводимость 1-2. Точка переключения:  
 $\pm 0.002 \text{ mm}$

Расстояние между точками  
переключения 12 mm

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок

давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Следует особо отметить, что указанные здесь продукты не являются элементами обеспечения безопасности в смысле Директивы 2006/42/ЕС ст. 2с. Тем не менее, двухканальная схема использования продукции позволяет реализовать структуры, соответствующие стандарту EN 13849-1, с высоким уровнем производительности.

## Wiring Diagram

BSE 30.0

