



1) Активная поверхность



Display/Operation

Индикация рабочего напряжения	да
Индикация функций	да

Electrical connection

Защита от короткого замыкания	да
Разъем	M12x1-Прочие, 4--конт., А-с кодированием
С защитой от неправильного подключения	да

Electrical data

Выходное сопротивление Ra	33,0 кОм + D
Гистерезис H, макс. (% от Sr)	15,0 %
Ёмкость нагрузки, макс., при Ue	1 µF
Задержка готовности Tv, макс.	30 ms
Защита от переплюсовки	да
Категория применения	DC-13
Класс защиты	II
Напряжённость магнитного поля, поле помех	100 kA/m
Остаточная волнистость, макс. (% от Ue)	15 %

Остаточный ток Ir, макс.	80 µA
Падение напряжения статич., макс.	2,5 V
Рабочее напряжение Ub	10...30 VDC
Расчетное напряжение изоляции Ui	250 V AC
Расчетное рабочее напряжение Ue=	24 V
Расчетный рабочий ток Ie	200 mA
Расчетный ток короткого замыкания	100 A
Стабильность повторяемости, макс. (% от Sr)	5,0 %
Степень загрязнения	3
Ток холостого хода Io, макс., без затухания	15 mA
Частота переключения	250 Hz

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP67
Стойкость к воздействию магнитных полей	устойчиваость к электромагнитному полю (~/=)
Температура окружающей среды	-10...70 °C

General data

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2
Дополнительные свойства	Коэф. 1

Индуктивные датчики
BES Q40KFU-PAC35E-S04G-007
Код заказа: BES021J

BALLUFF

Комплект поставки	Крепежный уголок BES Q40-HW-2
Марка	Коэф. 1
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE cULus EAC

Output/Interface

Переключающий выход	PNP Замыкающий контакт/ размыкающий контакт (NO/NC)
---------------------	--

Range/Distance

Надежная дальность срабатывания Sa	28.4 mm
Реальная дальность переключения Sr	35 mm
Температурный дрейф, макс. (% от Sr)	10 %
Условное расстояние переключения sn	35 mm

Material

Активная поверхность, материал	PBT
Материал корпуса	PBT

Mechanical data

Размеры	40 x 40 x 62 mm
Установка	незаподлицо

Remarks

СИД 1: работа
СИД 2: Рабочее напряжение
Данные о дальности срабатывания и допусках действительны для изображенного положения активной поверхности.
После устранения перегрузки датчик снова готов к работе.

Connector view



Wiring Diagram

