



1) Опорная кромка 2) Уплотнительное кольцо 3) Марк. Предохран. точка коммутации 4) Кабельный ввод



### Display/Operation

Индикация функций 1-6. Точка переключения: нет

### Electrical connection

Тип разъема 1-6. Точка переключения: Винтовая клемма

### Electrical data

Длительный ток 1-6. Точка переключения: 6 A  
 Расчетное рабочее напряжение Ue 1-6. Точка переключения: 250 В~  
 Частота переключения 1. Точка переключения: 160/мин  
 2-6. Точка переключения: 300/мин

### Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529 IP67  
 Температура окружающей среды -5...85 °C

### Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1) BSE 30,0: 30 миллионов циклов переключения  
 BSE 85: 1 миллион циклов переключения

### General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-1  
 Исполнение Безопасность DIN EN 60204-1

### Принцип действия

Разрешение на эксплуатацию/конформность

1-6. Точка переключения: механический

CE  
 CCC

### Material

Материал контактов

Материал корпуса

Материал корпуса, защита поверхности

Материал толкателя

1. Точка переключения: Чистое серебро  
 2-6. Точка переключения: Чистое серебро,позолоч.

Алюминий

анодир.

1-6. Точка переключения: 1.4034

### Mechanical data

Количество точек переключения

Направление приближения

Переключающий элемент

Размеры

Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения

Расстояние от кулачка до опорной кромки

Скорость трогания с места

Срок службы, механич.

Усилие переключения

Установка

Фланец, ввод

6x Крыша

продольно, параллельно привинчиваемой поверхности

1. Точка переключения: BSE 85  
 2-6. Точка переключения: BSE 30,0

120 x 112 x 85 mm

30 mm

1-6. Точка переключения: 4.50...5.00 mm

1-6. Точка переключения: 40 m/min

1. Точка переключения: 1 млн. переключений  
 2-6. Точка переключения: 30 млн. переключений

1. Точка переключения: 30 N  
 2-6. Точка переключения: 20 N

вертикально

2 Резьбовых выхода M20

Кулачковые выключатели  
**BNS 813-D06-D12-62-20-01**  
 Код заказа: BNS01FF

Форма толкателя 1-6. Точка переключения:  
 Крыша

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

### Range/Distance

Воспроизводимость 1. Точка переключения:  $\pm 0.02$  mm  
 2-6. Точка переключения:  $\pm 0.002$  mm

Расстояние между точками переключения 12 mm

Следует особо отметить, что указанные здесь продукты не являются элементами обеспечения безопасности в смысле Директивы 2006/42/ЕС ст. 2с. Тем не менее, двухканальная схема использования продукции позволяет реализовать структуры, соответствующие стандарту EN 13849-1, с высоким уровнем производительности.

### Wiring Diagram

