

1) Опорная кромка



Display/Operation

Индикация функций 1-2. Точка переключения: нет

Electrical connection

Разъем M12x1-Фланцевый штекер, 5--конт.

Тип разъема 1. Точка переключения: Штекерный разъем

Electrical data

Длительный ток 1-2. Точка переключения: 0.1 А

Расчетное рабочее напряжение U_e 1-2. Точка переключения: 250 В~

Функция переключения, механическая одноконтakтный переключатель

Частота переключения 1-2. Точка переключения: 200/мин

Штекер, код для заказа BKS-S 80-W-PU-05 (угловой)
 BKS-S 80-G-PU-05 (прямой)

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529 IP67
 Температура окружающей среды -5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1) BSE 74.1: 10 миллионов циклов переключения

General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-1
 Исполнение Щелчковый контакт

Принцип действия 1-2. Точка переключения: механический

Разрешение на эксплуатацию/конформность CE
 CCC

Material

Материал контактов 1-2. Точка переключения: Золото

Материал корпуса Алюминий
 Материал корпуса, защита поверхности анодир.

Материал толкателя 1-2. Точка переключения: 1.4034

Mechanical data

Количество точек переключения 2x Крыша
 Направление приближения продольно, параллельно привинчиваемой поверхности

Переключающий элемент 1-2. Точка переключения: BSE 74.1

Размеры 40 x 34 x 48 mm

Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения 13 mm

Расстояние от кулачка до опорной кромки 1-2. Точка переключения: 2.30...2.80 mm

Скорость трогания с места 1-2. Точка переключения: 20 m/min

Срок службы, механич. 1-2. Точка переключения: 10 млн. переключений

Усилие переключения 1-2. Точка переключения: 8 N

Установка вертикально

Фланец, ввод нет

Кулачковые выключатели
BNS 819-B02-D08-40-13-S80R
 Код заказа: BNS01NW

Форма толкателя

1-2. Точка переключения:
 Крыша

Указанное значение МТТФ / В10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Range/Distance

Воспроизводимость


1-2. Точка переключения:
 ± 0.02 mm

Следует особо отметить, что указанные здесь продукты не являются элементами обеспечения безопасности в смысле Директивы 2006/42/ЕС ст. 2с. Тем не менее, двухканальная схема использования продукции позволяет реализовать структуры, соответствующие стандарту EN 13849-1, с высоким уровнем производительности.

Расстояние между точками переключения

8 mm

Connector view



Вид в сторону штекера

Wiring Diagram

