



1) Опорная кромка 2) 1-я точка коммутации 3) Марк. Предохран. точка коммутации



Display/Operation

Индикация функций 1-3. Точка переключения: нет

Electrical connection

Тип разъема 1-3. Точка переключения: Винтовая клемма

Electrical data

Длительный ток 1-3. Точка переключения: 6 A
 Расчетное рабочее напряжение U_e 1-3. Точка переключения: 250 В~
 Функция переключения, механическая Двухконтурный переключатель один замыкатель и один размыкатель с гальванической развязкой
 Двойное прерывание
 Размыкатель с принудительным размыканием согласно требованиям VDE
 Частота переключения 1-3. Точка переключения: 160/мин

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529 IP67
 Температура окружающей среды -5...85 °C

Functional safety

V10d (EN ISO 13849-1) BSE 85: 1 миллион циклов переключения

General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-1
 Исполнение Безопасность DIN EN 60204-1
 Принцип действия 1-3. Точка переключения: механический
 Разрешение на эксплуатацию/конформность CE, CCC, CSA

Material

Материал контактов 1-3. Точка переключения: Чистое серебро
 Материал корпуса Алюминий
 Материал корпуса, защита поверхности анодир.
 Материал толкателя 1-3. Точка переключения: 1.4034

Mechanical data

Количество точек переключения 3x Подшипник качения
 Направление приближения перпендик. к привинчиваемой поверхности
 Переключающий элемент 1-3. Точка переключения: BSE 85
 Расстояние от кулачка до опорной кромки 1-3. Точка переключения: 2.50...3.00 mm
 Скорость трогания с места 1-3. Точка переключения: 80 m/min
 Срок службы, механич. 1-3. Точка переключения: 1 млн. переключений
 Усилие переключения 1-3. Точка переключения: 30 N
 Установка горизонтально
 Фланец, ввод 1 Резьбовой выход M25
 Форма толкателя 1-3. Точка переключения: Подшипник качения

Range/Distance

Воспроизводимость 1-3. Точка переключения:
 $\pm 0.02 \text{ mm}$

Указанное значение МТТФ / В10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок

давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Следует особо отметить, что указанные здесь продукты не являются элементами обеспечения безопасности в смысле Директивы 2006/42/ЕС ст. 2с. Тем не менее, двухканальная схема использования продукции позволяет реализовать структуры, соответствующие стандарту EN 13849-1, с высоким уровнем производительности.

Wiring Diagram

BSE 85

