



1) Опорная кромка 2) 1-я точка коммутации



## Display/Operation

Индикация функций 1-8. Точка переключения: нет

## Electrical connection

Тип разъема 1-8. Точка переключения:  
Винтовая клемма

## Electrical data

Длительный ток 1-8. Точка переключения: 6 A  
 Расчетное рабочее напряжение  $U_e$  1-8. Точка переключения: 250 V~

Функция переключения, механическая Двухконтурный переключатель один замыкатель и один размыкатель с гальванической развязкой Двойное прерывание

Частота переключения 1-8. Точка переключения: 300/мин

## Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529 IP67  
 Температура окружающей среды -5...85 °C

## Functional safety

V10d (EN ISO 13849-1) BSE 30,0: 30 миллионов циклов переключения

## General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-1

Исполнение Принцип действия

Разрешение на эксплуатацию/конформность

Щелчковый контакт  
 1-8. Точка переключения:  
механический  
 CE  
 CCC  
 CSA

## Material

Материал контактов 1-8. Точка переключения:  
Чистое серебро,позолоч.  
 Материал корпуса Алюминий  
 Материал корпуса, защита поверхности анодир.  
 Материал толкателя 1-8. Точка переключения:  
1.4034

## Mechanical data

Количество точек переключения 8x Ролик  
 Направление приближения перпендик. к привинчиваемой поверхности  
 Переключающий элемент 1-8. Точка переключения: BSE 30,0  
 Расстояние от кулачка до опорной кромки 1-8. Точка переключения:  
2.50...3.00 mm  
 Скорость трогания с места 1-8. Точка переключения: 60 m/min  
 Срок службы, механич. 1-8. Точка переключения: 30 млн. переключений  
 Усилие переключения 1-8. Точка переключения: 20 N  
 Установка вертикально  
 Фланец, ввод 1 Резьбовой выход M25  
 Форма толкателя 1-8. Точка переключения:  
Ролик

## Range/Distance

Воспроизводимость 1-8. Точка переключения:  
 $\pm 0.01 \text{ mm}$

Указанное значение МТТФ / В10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок

давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Следует особо отметить, что указанные здесь продукты не являются элементами обеспечения безопасности в смысле Директивы 2006/42/ЕС ст. 2с. Тем не менее, двухканальная схема использования продукции позволяет реализовать структуры, соответствующие стандарту EN 13849-1, с высоким уровнем производительности.

## Wiring Diagram

BSE 30.0

