

1) Опорная кромка 2) Функциональный индикатор FC 3) Уплотнительное кольцо 4) Марк. Предохран. точка коммутации



Display/Operation

Индикация функций 1-2. Точка переключения: FC - 6...24 В

Electrical connection

Тип разъема 1-2. Точка переключения: Винтовая клемма

Electrical data

Длительный ток 1-2. Точка переключения: 6 А
 Расчетное рабочее напряжение Ue 1-2. Точка переключения: 250 В~
 Частота переключения 1-2. Точка переключения: 300/мин

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529 IP67
 Температура окружающей среды -5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1) BSE 61: 30 миллионов циклов переключения
 BSE 30,0: 30 миллионов циклов переключения

General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-1
 Исполнение Безопасность DIN EN 60204-1
 Принцип действия 1-2. Точка переключения: механический

Разрешение на эксплуатацию/конформность

CE
 CCC

Material

Материал контактов 1. Точка переключения: Чистое серебро
 2. Точка переключения: Чистое серебро,позолоч.
 Материал корпуса Алюминий
 Материал корпуса, защита поверхности анодир.
 Материал толкателя 1-2. Точка переключения: 1.4034

Mechanical data

Количество точек переключения 2x Ролик
 Направление приближения продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
 Переключающий элемент 1. Точка переключения: BSE 61
 2. Точка переключения: BSE 30,0
 Размеры 79 x 60 x 65 mm
 Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения 30 mm
 Расстояние от кулачка до опорной кромки 1-2. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
 Скорость трогания с места 1-2. Точка переключения: 60 m/min
 Срок службы, механич. 1-2. Точка переключения: 30 млн. переключений
 Усилие переключения 1. Точка переключения: 15 N
 2. Точка переключения: 20 N
 Установка вертикально
 Фланец, ввод 1 Резьбовой выход M20
 Форма толкателя 1-2. Точка переключения: Ролик

Range/Distance

Воспроизводимость 1-2. Точка переключения:
 ± 0.01 mm

Расстояние между точками переключения 12 mm


Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок

давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Следует особо отметить, что указанные здесь продукты не являются элементами обеспечения безопасности в смысле Директивы 2006/42/EC ст. 2с. Тем не менее, двухканальная схема использования продукции позволяет реализовать структуры, соответствующие стандарту EN 13849-1, с высоким уровнем производительности.

Wiring Diagram

BSE 61



BSE 30.0

