

1) Опорная кромка 2) Марк. Предохран. точка коммутации



Display/Operation

Индикация функций 1-3. Точка переключения: нет

Electrical connection

Тип разъема 1-3. Точка переключения:
Винтовая клемма

Electrical data

Длительный ток 1-3. Точка переключения: 6 A
 Расчетное рабочее напряжение U_e 1-3. Точка переключения: 250 В~
 Частота переключения 1-3. Точка переключения: 300/мин

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529 IP67
 Температура окружающей среды -5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1) BSE 30,0: 30 миллионов циклов переключения
 BSE 61: 30 миллионов циклов переключения

General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-1
 Исполнение Безопасность DIN EN 60204-1
 Принцип действия 1-3. Точка переключения:
механический

Разрешение на эксплуатацию/
конформность

CE
CCC

Material

Материал контактов 1-2. Точка переключения:
Чистое серебро
3. Точка переключения:
Чистое серебро,позолоч.
 Материал корпуса Алюминий
 Материал корпуса, защита поверхности анодир.
 Материал толкателя 1-3. Точка переключения:
1.4034

Mechanical data

Количество точек переключения 3x Крыша
 Направление приближения продольно, параллельно
привинчиваемой поверхности
 Переключающий элемент 1-2. Точка переключения: BSE
61
3. Точка переключения: BSE
30,0
 Размеры 79 x 48 x 63 mm
 Расстояние до толкателя, 1-я точка
переключения 12 mm
 Расстояние от кулачка до опорной кромки 1-3. Точка переключения:
4.50...5.00 mm
 Скорость трогания с места 1-3. Точка переключения: 40
m/min
 Срок службы, механич. 1-3. Точка переключения: 30
млн. переключений
 Усилие переключения 1-2. Точка переключения: 15
N
3. Точка переключения: 20 N
 Установка вертикально
 Фланец, ввод нет
 Форма толкателя 1-3. Точка переключения:
Крыша

Range/Distance

Воспроизводимость 1-3. Точка переключения:
 $\pm 0.002 \text{ mm}$

Расстояние между точками переключения 12 mm


Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок

давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Следует особо отметить, что указанные здесь продукты не являются элементами обеспечения безопасности в смысле Директивы 2006/42/EC ст. 2с. Тем не менее, двухканальная схема использования продукции позволяет реализовать структуры, соответствующие стандарту EN 13849-1, с высоким уровнем производительности.

Wiring Diagram

BSE 61



BSE 30.0

