



1) Индик. раб. зел. потенциал 2) СИД ЖЛТ для S1 на конт. 4 3) Нумерация гнезд



Display/Operation

Индикатор функции переключения	8 СД желтых
Индикация рабочего напряжения	2 СД зеленых

Electrical connection

Гнезда разъема	8x M12x1-Гнездо, 5--конт.
----------------	---------------------------

Electrical data

Выходной ток, макс.	2 A
Импульсная прочность	800 V
Класс защиты	III (EN 60664-1)
Потребляемый ток одного светодиода	4 mA
Рабочее напряжение Ub	18...30.2 VDC
Разделение потенциалов	+24 В и 0 В для левой стороны (гнезда 1, 3) и правой стороны (гнезда 2, 4) через кабельную перемычку
Расчетное рабочее напряжение Ue=	24 V
Сопротивление изоляции	≥ 10 ГОм
Степень загрязнения	3
Суммарный ток, макс.	8 A (при 1-кратн. подпитке) 16 A (при 2-кратн. подпитке)

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	100 g, 6 мс
EN 60068-2-6, вибрация	10...60 Гц, постоянная амплитуда 2 мм 61...500 Гц, постоянное ускорение 15 г
Степень защиты IEC 60529	IP67 в перевернутом состоянии
Температура окружающей среды	-20...80 °C

General data

Комплект поставки	Маркировочные таблички (24 шт.) Колпачок (4 шт.) Крепежный винт M4
Не входит в комплект поставки	CE
Разрешение на эксплуатацию/конформность	

Material

Материал держателя контактов	PA 6.6
Материал контактов	Латунь
Материал корпуса	PBT

Mechanical data

Заливка да
 Крепление 4 x M4

Момент затяжки 1.2 Нм ±0,2 (M4)
 Момент затяжки кабельного соединителя 0,6 Нм + 0,1 Нм (штекерный разъем M12)
 Сечение в месте соединения 0.08...1.5 mm²

Connector view

Anschlussstabelle / terminal diagram

Klemme Nr. Termina No.	M12 Buchse / M12 Socket Steckplatz/Kontakt / Slot/contact	Kontaktbelegung / Contactassignment
1	1 / 4	<p style="text-align: center;">Buchse / Socket M12</p> <p style="text-align: center;">Klemmen / terminals</p> <p style="text-align: center;">BR1 BR2</p>
2	2 / 4	
3	3 / 4	
4	4 / 4	
5	5 / 4	
6	6 / 4	
7	7 / 4	
8	8 / 4	
+1	1, 3, 5, 7 / 1 (+)	
+2	2, 4, 6, 8 / 1 (+)	
-1	1, 3, 5, 7 / 3 (-)	
-2	2, 4, 6, 8 / 3 (-)	
PE	1-8 / 5 (PE)	

Wiring Diagram

