

SMX2200HVNC

APC Smart-UPS X 2200 ВА уменьшенной глубины, в стойечном шасси, преобразуемом в напольный корпус, с ЖК-экраном, 200–240 В

Обзор

Название модели	APC Smart-UPS X 2200 ВА уменьшенной глубины, в стойечном шасси, преобразуемом в напольный корпус, с ЖК-экраном, 200–240 В
Включает	Компакт-диск с программным обеспечением , Компакт-диск с документацией , руководство по инсталляции , направляющие для монтажа в ап- паратурные стойки , Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS , Датчик температуры , USB-ка- бель , Плата администрирования Web/SNMP Management Card
Стандартное время поставки	Обычно имеется в наличии
Распространение про- дуктов	Афганистан , Албания , Алжир , Андорра , Анго- ла , Аргентина , Армения , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Белоруссия , Бельгия , Бенин , Боливия , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камерун , Канада , Центрально-Африканская Ре- спублика , Чад , Чили , Конго , КОНГО, ДЕМО- КРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , <![CDATA[КОТ Д'ИВУАР]]> , Хорватия , Кипр , Чешская Респу- блика , Дания , Джибути , Восточный Тимор , Еги- пет , Экваториальная Гвинея , Эстония , Эфио- пия , Фолклендские (Мальвинские) острова , Фи- джи , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Гру- зия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гва- делупа , Гвинея , Гвиана , Гонконг , Венгрия , Ис- ландия , Индонезия , Иран (Исламская Республи- ка) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Иор- дания , Казахстан , Кения , Кувейт , Латвия , Ли- ван , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Мадагаскар , Мала- ви , Малайзия , Мали , Мальта , Мартиника , Ма- вритания , Маврикий , МАЙОТТА , Молдова , Ре- спублика , Марокко , Мозамбик , Мьянма , На- мибия , Нидерланды , Нигер , Нигерия , Норве- гия , Оман , Пакистан , Папуа-Новая Гвинея , Па- рагвай , Перу , Филиппины , Польша , Португа- лия , Катар , Встреча , Румыния , Российская Фе- дерация , Руанда , Саудовская Аравия , Сене- гал , Сьерра-Леоне , Словакия (Словацкая Ре- спублика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Судан , Швеция , Швейцария , Танза- ния , Объединенная Республика , Того , Тунис , Турция , Туркменистан , Острова Тёркс и Кайкос , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эми- раты , Соединенные Штаты Америки , Уругвай , Узбекистан , Вьетнам , Западная Сахара , Йе- мен , Замбия , Зимбабве

Выход

Максимальная выходная мощность	1980 Ватты / 2200 VA
Максимальная задаваемая мощность (Вт)	1980 Ватты / 2200 VA
Номинальное выходное напряжение	208V , 230V
Искажения формы выходного напряжения	Менее 5%
Выходная частота (синхронизированная с элек- тросетью)	50/60Hz +/- 3 Hz
Другие выходные напряжения	208, 220, 240V
	Линейно-интерактивный

Тип формы напряжения	Синусоидальный сигнал
Выходные соединения	(2) IEC 320 C19 (Battery Backup) , (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (8) IEC 320 C13 (Battery Backup)

Входной

Номинальное входное напряжение	208V , 230V
Входная частота	50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение)
Тип входного соединения	Британский стандарт BS1363A , IEC-320 C20 , Schuko CEE 7/EU1-16P
Длина шнура	2 метры
Диапазон входного напряжения при работе от сети	140 - 280 V
Другие значения входного напряжения	220 , 240
Максимальный входной ток	0 A
Номинал входного автоматического предохранителя	0 A

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батареи	Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Предварительно установленные батареи	0
Свободные отсеки для батарей	0
Типовое время перезарядки	3 hour(s)
Сменная батарея	APCRBC143
RBC™ количество	1

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт	RJ-45 10/100 Base-T , Последовательный порт RJ-45 , Разъем SmartSlot , USB
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™	0
Предварительно установленные платы SmartSlot™	AP9631
Панель управления	Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батарей): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батарей): и Overload (перегрузки). , многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем
Звуковой сигнал	Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал истощения заряда батарей : возможность задания задержек
Аварийное отключение питания (EPO)	Да

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска	645 joules
Фильтрация	Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,5% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449

Физические

Максимальная высота	432.0 mm
Максимальная ширина	178.0 mm
Максимальная глубина	483.0 mm
Высота аппаратной стойки	4 U
Масса нетто	38.56 kg
Масса брутто	47.63 kg
Высота в упаковке	330.0 mm
Ширина в упаковке	586.0 mm
Глубина в упаковке	633.0 mm

Единицы измерения характеристик упаковки	0.0
Масса упаковки	0.0 фунты
Цвет	Черный
Устройств на поддоне	6.0
Количество ярусов на одну паллету	4
Количество изделий в ярусе на одну паллету	2
Масса паллеты	387.88 kg

Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды	0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-3000 метры
Температура хранения	-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения	0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения	0-15000 метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства	55.000 dB
Тепловыделение в режиме работы от сети	150.000 BTU/hr

Соответствие

Соответствие требованиям	CE , CSA , EAC , EN 50091-1 , EN 50091-2 , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , FCC Part 15 Class A , IEC 60950 , IRAM , RCM , UL 1778 , VDE , WEEE
Стандартная гарантия	3 года гарантии ремонта или замены (кроме батареи), для батареи – 2 года

Экологические характеристики

RoHS	Соответствие
REACH	Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
Директива о батареях	Соответствие
Информация о батарее	Информация о батарее