

Размеры 23.5 x 6.2 x 5 mm

Output/Interface

Параметры процесса, вывод	нет
Переключающий выход	NPN Замыкающий контакт (NO)
Цикл данных процесса, мин.	2.6 ms

Range/Distance

Воспроизводимость	0.2 mm
Зона обучения	-30...30 mm
Зона обучения, макс.	30 mm
Зона обучения, мин.	-30 mm


Remarks

Please refer to manual on balluff.com
Расчетный рабочий ток I_e при термически связанном монтаже блока управления на металл.
Запоминание выполняется только в установленном состоянии.
Не нажимайте кнопку острыми инструментами.
После устранения перегрузки датчик снова готов к работе.


Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Connector view



Wiring Diagram



Датчики магнитного поля
BMF 235K-H-NS-C-A2-S75-00,3
Код заказа: BMF00L8

BALLUFF

