

1) Опорная кромка 2) Противокристаллизационный толкатель 3) Марк. Предохран. точка коммутации



## Display/Operation

Индикация функций 1-2. Точка переключения: нет

## Electrical connection

Тип разъема 1-2. Точка переключения:  
Винтовая клемма

## Electrical data

Длительный ток 1-2. Точка переключения: 6 A  
 Расчетное рабочее напряжение  $U_e$  1-2. Точка переключения: 250 В~  
 Частота переключения 1-2. Точка переключения: 300/мин

## Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529 IP67  
 Температура окружающей среды -5...85 °C

## Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1) BSE 30,0: 30 миллионов циклов переключения  
 BSE 61: 30 миллионов циклов переключения

## General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-1  
 Исполнение Безопасность DIN EN 60204-1  
 Принцип действия 1-2. Точка переключения:  
механический

Разрешение на эксплуатацию/  
конформность

CE  
 CCC  
 CSA

## Material

Материал контактов 1. Точка переключения:  
Чистое серебро  
 2. Точка переключения:  
Чистое серебро,позолот.  
 Материал корпуса Алюминий  
 Материал корпуса, защита поверхности анодир.  
 Материал толкателя 1-2. Точка переключения:  
1.4034

## Mechanical data

Количество точек переключения 2x Крыша - E  
 Направление приближения продольно, параллельно  
привинчиваемой поверхности  
 Переключающий элемент 1. Точка переключения: BSE  
61  
 2. Точка переключения: BSE  
30,0  
 Размеры 79 x 36 x 63 mm  
 Расстояние до толкателя, 1-я точка  
переключения 12 mm  
 Расстояние от кулачка до опорной кромки 1-2. Точка переключения:  
4.50...5.00 mm  
 Скорость трогания с места 1-2. Точка переключения: 30  
m/min  
 Срок службы, механич. 1-2. Точка переключения: 30  
млн. переключений  
 Усилие переключения 1. Точка переключения: 15 N  
 2. Точка переключения: 20 N  
 Установка вертикально  
 Фланец, ввод нет  
 Форма толкателя 1-2. Точка переключения:  
Крыша - E

## Range/Distance

Воспроизводимость 1-2. Точка переключения:  
 $\pm 0.002 \text{ mm}$

Расстояние между точками переключения 12 mm


Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок

давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Следует особо отметить, что указанные здесь продукты не являются элементами обеспечения безопасности в смысле Директивы 2006/42/EC ст. 2с. Тем не менее, двухканальная схема использования продукции позволяет реализовать структуры, соответствующие стандарту EN 13849-1, с высоким уровнем производительности.

## Wiring Diagram

BSE 61



BSE 30.0

