



1) Опорная кромка 2) Марк. Предохран. точка коммутации 3) Функциональный индикатор FC



Display/Operation

Индикация функций 1. Точка переключения: FC - 6...24 В

Electrical connection

Тип разъема 1. Точка переключения: Винтовая клемма

Electrical data

Длительный ток 1. Точка переключения: 6 А
 Расчетное рабочее напряжение Ue 1. Точка переключения: 250 В~
 Функция переключения, механическая Двухконтактный переключатель с гальванической развязкой один замыкатель и один размыкатель Размыкатель с принудительным размыканием согласно требованиям VDE Двойное прерывание Замыкающий контакт со скачкообразной функцией
 Частота переключения 1. Точка переключения: 160/мин

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529 IP67
 Температура окружающей среды -5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1) BSE 85: 1 миллион циклов переключения

General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-1
 Исполнение Безопасность DIN EN 60204-1
 Переключатель DIN DIN 43693
 Принцип действия 1. Точка переключения: механический
 Разрешение на эксплуатацию/конформность CE CCC

Material

Материал контактов 1. Точка переключения: Чистое серебро
 Материал корпуса Алюминий
 Материал корпуса, защита поверхности анодир.
 Материал толкателя 1. Точка переключения: 1.4034

Mechanical data

Количество точек переключения 1x Подшипник качения
 Направление приближения перпендик. к привинчиваемой поверхности
 Переключающий элемент 1. Точка переключения: BSE 85
 Размеры 74 x 28 x 76.5 mm
 Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения 14 mm
 Расстояние от кулачка до опорной кромки 1. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
 Скорость трогания с места 1. Точка переключения: 80 m/min
 Срок службы, механич. 1. Точка переключения: 1 млн. переключений
 Усилие переключения 1. Точка переключения: 30 N
 Установка вертикально

Кулачковые выключатели
BNS 813-FL-60-187-FC
Код заказа: BNS03WA

BALLUFF

| | |
|-----------------|---|
| Фланец, ввод | нет |
| Форма толкателя | 1. Точка переключения: Подшипник качения |

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Range/Distance

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Воспроизводимость | 1. Точка переключения: ± 0.01 mm |
|-------------------|--------------------------------------|

Следует особо отметить, что указанные здесь продукты не являются элементами обеспечения безопасности в смысле Директивы 2006/42/ЕС ст. 2с. Тем не менее, двухканальная схема использования продукции позволяет реализовать структуры, соответствующие стандарту EN 13849-1, с высоким уровнем производительности.

Wiring Diagram

BSE 85

