



1) Опорная кромка 2) Марк. Предохран. точка коммутации 3) Уплотнительное кольцо



Display/Operation

Индикация функций 1-2. Точка переключения: нет

Electrical connection

Тип разъема 1-2. Точка переключения:
Винтовая клемма

Electrical data

Длительный ток 1-2. Точка переключения: 6 A
 Расчетное рабочее напряжение U_e 1-2. Точка переключения: 250 В~
 Частота переключения 1. Точка переключения: 160/мин
 2. Точка переключения: 300/мин

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529 IP67
 Температура окружающей среды -5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1) BSE 30,0: 30 миллионов циклов переключения
 BSE 85: 1 миллион циклов переключения

General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-1
 Исполнение Безопасность DIN EN 60204-1

Принцип действия

Разрешение на эксплуатацию/конформность

1-2. Точка переключения:
механический

CE
 CCC

Material

Материал контактов

Материал корпуса

Материал корпуса, защита поверхности

Материал толкателя

1. Точка переключения:
Чистое серебро
 2. Точка переключения:
Чистое серебро,позолоч.

Алюминий

анодир.

1-2. Точка переключения:
1.4034

Mechanical data

Количество точек переключения

Направление приближения

Переключающий элемент

Расстояние от кулачка до опорной кромки

Скорость трогания с места

Срок службы, механич.

Усилие переключения

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя

2x Крыша

продольно, параллельно
привинчиваемой поверхности

1. Точка переключения: BSE 85
 2. Точка переключения: BSE 30,0

1-2. Точка переключения:
4.50...5.00 mm

1-2. Точка переключения: 40
m/min

1. Точка переключения: 1 млн.
переключений
 2. Точка переключения: 30
млн. переключений

1. Точка переключения: 30 N
 2. Точка переключения: 20 N

вертикально

1 Резьбовой выход M20

1-2. Точка переключения:
Крыша

Range/Distance

Воспроизводимость	1. Точка переключения: ± 0.02 mm
	2. Точка переключения: ± 0.002 mm

Указанное значение MTTF / В10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок

давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Следует особо отметить, что указанные здесь продукты не являются элементами обеспечения безопасности в смысле Директивы 2006/42/ЕС ст. 2с. Тем не менее, двухканальная схема использования продукции позволяет реализовать структуры, соответствующие стандарту EN 13849-1, с высоким уровнем производительности.

Wiring Diagram

