



1) Опорная кромка 2) Функциональный индикатор FC 3) Кабельный ввод



Display/Operation

Индикация функций 1-2. Точка переключения: FC - 6...24 В

Electrical connection

Тип разъема 1-2. Точка переключения: Винтовая клемма

Electrical data

Длительный ток 1-2. Точка переключения: 5 А
 Расчетное рабочее напряжение U_e 1-2. Точка переключения: 250 В~
 Функция переключения, механическая одноконтakтный переключатель
 Частота переключения 1-2. Точка переключения: 200/мин

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529 IP67
 Температура окружающей среды -5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1) BSE 70,1: 10 миллионов циклов переключения

General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-1
 Исполнение Щелчковый контакт
 Принцип действия 1-2. Точка переключения: механический

Internet www.balluff.com
 Balluff Germany +49 (0) 7158 173-0, 173-370
 Balluff USA 1-800-543-8390
 Balluff China +86 (0) 21-50 644131

Разрешение на эксплуатацию/конформность

CE
 CCC

Material

Материал контактов 1-2. Точка переключения: Чистое серебро
 Материал корпуса Алюминий
 Материал корпуса, защита поверхности анодир.
 Материал толкателя 1-2. Точка переключения: 1.4034

Mechanical data

Количество точек переключения 2x Ролик
 Направление приближения продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
 Переключающий элемент 1-2. Точка переключения: BSE 70,1
 Расстояние от кулачка до опорной кромки 1-2. Точка переключения: 2.30...2.80 mm
 Скорость трогания с места 1-2. Точка переключения: 60 m/min
 Срок службы, механич. 1-2. Точка переключения: 10 млн. переключений
 Усилие переключения 1-2. Точка переключения: 8 N
 Установка вертикально
 Фланец, ввод нет
 Форма толкателя 1-2. Точка переключения: Ролик

Range/Distance

Воспроизводимость 1-2. Точка переключения: ± 0.05 mm

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо

For definitions of terms, see main catalog eCI@ss 9.1: 27-27-06-02 1(2)
 Subject to change without notice [227913] ETIM 6.0: EC001829
 BNS01R7_0.1_2017-05-04

Кулачковые выключатели
BNS 819-B02-R08-40-11-FC
Код заказа: BNS01R7

BALLUFF

иным образом.

Следует особо отметить, что указанные здесь продукты не являются элементами обеспечения безопасности в смысле Директивы 2006/42/ЕС

ст. 2с. Тем не менее, двухканальная схема использования продукции позволяет реализовать структуры, соответствующие стандарту EN 13849-1, с высоким уровнем производительности.

Wiring Diagram

