



1) Опорная кромка 2) Уплотнительное кольцо



## Display/Operation

Индикация функций 1-4. Точка переключения: нет

## Electrical connection

Тип разъема 1-4. Точка переключения:  
Паяное соединение

## Electrical data

Длительный ток 1-4. Точка переключения: 0.1 А  
 Расчетное рабочее напряжение  $U_e$  1-4. Точка переключения: 250 В~  
 Функция переключения, механическая одноконтактный переключатель  
 Частота переключения 1-4. Точка переключения: 200/мин

## Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529 IP67  
 Температура окружающей среды -5...85 °C

## Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1) BSE 73.1: 10 миллионов циклов переключения

## General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-1  
 Исполнение Щелчковый контакт  
 Принцип действия 1-4. Точка переключения: механический

Разрешение на эксплуатацию/конформность

CE  
CCC

## Material

Материал контактов 1-4. Точка переключения: Золото  
 Материал корпуса Алюминий  
 Материал корпуса, защита поверхности анодир.  
 Материал толкателя 1-4. Точка переключения: 1.4034

## Mechanical data

Количество точек переключения 4x Крыша  
 Направление приближения продольно, параллельно привинчиваемой поверхности  
 Переключающий элемент 1-4. Точка переключения: BSE 73.1  
 Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения 26 mm  
 Расстояние от кулачка до опорной кромки 1-4. Точка переключения: 2.30...2.80 mm  
 Скорость трогания с места 1-4. Точка переключения: 20 m/min  
 Срок службы, механич. 1-4. Точка переключения: 10 млн. переключений  
 Усилие переключения 1-4. Точка переключения: 8 N  
 Установка вертикально  
 Фланец, ввод 1 Резьбовой выход M16  
 Форма толкателя 1-4. Точка переключения: Крыша

## Range/Distance

Воспроизводимость 1-4. Точка переключения: ±0.02 mm  
 Расстояние между точками переключения 8 mm

Кулачковые выключатели  
BNS 819-B04-D08-46-12  
Код заказа: BNS01UW

# BALLUFF

Указанное значение MTTF / В10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Следует особо отметить, что указанные здесь продукты не являются элементами обеспечения безопасности в смысле Директивы 2006/42/ЕС ст. 2с. Тем не менее, двухканальная схема использования продукции позволяет реализовать структуры, соответствующие стандарту EN 13849-1, с высоким уровнем производительности.

## Wiring Diagram

