


BNS 813-C02-D12-61-C-22-02

Код заказа: BNS02PL









1) Опорная кромка 2) Уплотнительное кольцо 3) Марк. Предохр. точка коммутации





		_	
1 Nion	0 1//	100	rotion
1 /150	121 V / V		ration

Индикация функций

1-2. Точка переключения: нет

Electrical connection

Тип разъема

1-2. Точка переключения: Винтовая клемма

Electrical data

Длительный ток

Расчетное рабочее напряжение Ue

1-2. Точка переключения: 6 А 1-2. Точка переключения: 250

Функция переключения, механическая

Размыкатель с принудительным размыканием согласно требованиям VDF Двойное прерывание Замыкающий контакт со скачкообразной функцией с гальванической развязкой один замыкатель и один размыкатель Двухконтурный

Частота переключения 1-2. Точка переключения: 160/

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529

IP67

мин

Температура окружающей среды

-5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)

BSE 85: 1 миллион циклов переключения

Internet Balluff Germany Balluff USA **Balluff China**

www.balluff.com +49 (0) 7158 173-0, 173-370 1-800-543-8390 +86 (0) 21-50 644131

General data

Базовый стандарт Исполнение

Принцип действия

Разрешение на эксплуатацию/ конформность

IEC 60947-5-1 Безопасность DIN EN 60204-1

1-2. Точка переключения:

механический

CE CCC

Material

Материал контактов

Материал корпуса

Материал корпуса, защита поверхности

Материал толкателя

1-2. Точка переключения:

Чистое серебро Алюминий

анодир.

1-2. Точка переключения:

1.4034

Mechanical data

Количество точек переключения

Направление приближения

Переключающий элемент

Размеры

Расстояние до толкателя, 1-я точка

переключения

Расстояние от кулачка до опорной кромки

Скорость трогания с места

Срок службы, механич.

Усилие переключения

Фланец, ввод

Установка

For definitions of terms, see main catalog Subject to change without notice [217562] 2х Крыша

продольно, парралельно привинчиваемой поверхности

1-2. Точка переключения: BSE

85

79 x 48 x 73 mm

24 mm

1-2. Точка переключения: 4.50...5.00 mm

1-2. Точка переключения: 40

m/min

1-2. Точка переключения: 1

млн. переключений

1-2. Точка переключения: 30

вертикально

1 Отверстие

eCl@ss 9.1: 27-27-06-02 ETIM 6.0: EC001829 BNS02PL_0.13_2017-05-04

Кулачковые выключатели

BNS 813-C02-D12-61-C-22-02

Код заказа: BNS02PL



Форма толкателя

1-2. Точка переключения:

Крыша

Range/Distance

Воспроизводимость 1-2. Точка переключения:

±0.02 mm

Расстояние между точками переключения 12 mm

Указанное значение МТТГ / В10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Следует особо отметить, что указанные здесь продукты не являются элементами обеспечения безопасности в смысле Директивы 2006/42/EC ст. 2с. Тем не менее, двухканальная схема использования продукции позволяет реализовать структуры, соответствующие стандарту EN 13849-1, с высоким уровнем производительности.

Wiring Diagram

