



1) Опорная кромка 2) Активная поверхность 3) Уплотнительное кольцо 4) Кабельный ввод



Display/Operation

Индикация функций 1-16. Точка переключения:
Световод

Electrical connection

Тип разъема 1-16. Точка переключения:
Винтовая клемма
 Электрическое исполнение 3-/4-проводн.

Electrical data

Длительный ток 1-16. Точка переключения: 0.2
A
 Расчетное рабочее напряжение Ue 1-16. Точка переключения: 24
В=

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529 IP67
 Температура окружающей среды -25...70 °C

Functional safety

MTTF (40°C) BES 517-110: 490 a

General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-2
 Исполнение Индуктивный
 Переключатель DIN DIN 43697
 Принцип действия 1-16. Точка переключения:
Индуктивный

Разрешение на эксплуатацию/
конформность

CE
CCC

Material

Материал корпуса Алюминий
 Материал корпуса, защита поверхности анодир.

Mechanical data

Переключающий элемент 1-16. Точка переключения:
BES 517-110
 Расстояние между выступами - активная
поверхность 1-16. Точка переключения:
0...1.62 mm
 Установка вертикально
 Фланец, ввод 2 Резьбовых выхода M25

Output/Interface

Переключающий выход PNP (действующий по
принципу "исключающего
ИЛИ")

Range/Distance

Дальность действия 2 mm
 Надежная дальность срабатывания Sa 1-16. Точка переключения: 1.6
mm
 Расчетный промежуток срабатывания Sn 1-16. Точка переключения: 2.0
mm

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Следует особо отметить, что указанные здесь продукты не являются элементами обеспечения безопасности в смысле Директивы 2006/42/EC

ст. 2с. Тем не менее, двухканальная схема использования продукции позволяет реализовать структуры, соответствующие стандарту EN

13849-1, с высоким уровнем производительности.

Wiring Diagram

