



1) Опорная кромка 2) Активная поверхность 3) Функциональный индикатор FD/FE/LL



### Display/Operation

Индикация функций	1-4. Точка переключения: Световод
-------------------	--------------------------------------

### Electrical connection

Тип разъема	1-4. Точка переключения: Винтовая клемма
Электрическое исполнение	3-/4-проводн.

### Electrical data

Длительный ток	1-4. Точка переключения: 0.2 А
Расчетное рабочее напряжение Ue	1-4. Точка переключения: 24 В=

### Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP67
Температура окружающей среды	-25...70 °C

### Functional safety

MTTF (40°C)	BES 517-108: 490 a
-------------	--------------------

### General data

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2
Исполнение	Индуктивный
Принцип действия	1-4. Точка переключения: Индуктивный
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE

### Material

Материал корпуса	Алюминий
Материал корпуса, защита поверхности	анодир.

### Mechanical data

Переключающий элемент	1-4. Точка переключения: BES 517-108
Размеры	79 x 84 x 77.5 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	16 mm
Расстояние между выступами - активная поверхность	1-4. Точка переключения: 0... 1.62 mm
Установка	вертикально
Фланец, ввод	нет

### Output/Interface

Переключающий выход	NPN (действующий по принципу "исключающего ИЛИ")
---------------------	--

### Range/Distance

Дальность действия	2 mm
Надежная дальность срабатывания Sa	1-4. Точка переключения: 1.6 mm
Расстояние между точками переключения	16 mm
Расчетный промежуток срабатывания Sn	1-4. Точка переключения: 2.0 mm

Указанное значение MTTF / В10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Кулачковые выключатели  
BNS 816-B04-NA-16-611-11  
Код заказа: BNS03H3

**BALLUFF**

Следует особо отметить, что указанные здесь продукты не являются элементами обеспечения безопасности в смысле Директивы 2006/42/ЕС ст. 2с. Тем не менее, двухканальная схема использования продукции

позволяет реализовать структуры, соответствующие стандарту EN 13849-1, с высоким уровнем производительности.

Wiring Diagram

