



1) Опорная кромка 2) Марк. Предохран. точка коммутации 3) 1-я точка коммутации



Display/Operation

Индикация функций	1-10. Точка переключения: нет
-------------------	----------------------------------

Electrical connection

Тип разъема	1-10. Точка переключения: Винтовая клемма
-------------	--

Electrical data

Длительный ток	1-10. Точка переключения: 6 А
Расчетное рабочее напряжение Ue	1-10. Точка переключения: 250 В~
Частота переключения	1-2. Точка переключения: 160/ мин 3-10. Точка переключения: 300/мин

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP67
Температура окружающей среды	-5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 30,0: 30 миллионов циклов переключения BSE 85: 1 миллион циклов переключения
-----------------------	---

General data

Базовый стандарт	IEC 60947-5-1
Исполнение	Безопасность DIN EN 60204-1

Принцип действия

Разрешение на эксплуатацию/
конформность

1-10. Точка переключения:
механический

CCC
CE
CSA

Material

Материал контактов	1-2. Точка переключения: Чистое серебро 3-10. Точка переключения: Чистое серебро,позолоч.
Материал корпуса	Алюминий
Материал корпуса, защита поверхности	анодир.
Материал толкателя	1-10. Точка переключения: 1.4034

Mechanical data

Количество точек переключения	10x Ролик
Направление приближения	перпендик. к привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-2. Точка переключения: BSE 85 3-10. Точка переключения: BSE 30,0
Размеры	180 x 90 x 77 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	50 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-10. Точка переключения: 2.50...3.00 mm
Скорость трогания с места	1-10. Точка переключения: 60 m/min
Срок службы, механич.	1-2. Точка переключения: 1 млн. переключений 3-10. Точка переключения: 30 млн. переключений
Усилие переключения	1-2. Точка переключения: 30 N 3-10. Точка переключения: 20 N

Кулачковые выключатели
BNS 813-B10-R12-72-20-02
 Код заказа: BNS041A

Установка горизонтально
 Фланец, ввод 1 Резьбовой выход M25
 Форма толкателя 1-10. Точка переключения:
 Ролик

Расстояние между точками переключения 12 mm

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Range/Distance

Воспроизводимость 1-2. Точка переключения:
 ± 0.02 mm
 3-10. Точка переключения:
 ± 0.01 mm

Следует особо отметить, что указанные здесь продукты не являются элементами обеспечения безопасности в смысле Директивы 2006/42/ЕС ст. 2с. Тем не менее, двухканальная схема использования продукции позволяет реализовать структуры, соответствующие стандарту EN 13849-1, с высоким уровнем производительности.

Wiring Diagram

