



1) Опорная кромка 2) Марк. Предопр. точка коммутации 3) 1-я точка коммутации



Display/Operation

Индикация функций 1-8. Точка переключения: нет

Electrical connection

Тип разъема 1-8. Точка переключения: Винтовая клемма

Electrical data

Длительный ток 1-8. Точка переключения: 6 A
 Расчетное рабочее напряжение Ue 1-8. Точка переключения: 250 В~
 Частота переключения 1-2. Точка переключения: 160/мин
 3-8. Точка переключения: 300/мин

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529 IP67
 Температура окружающей среды -5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1) BSE 85: 1 миллион циклов переключения
 BSE 30,0: 30 миллионов циклов переключения

General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-1
 Исполнение Безопасность DIN EN 60204-1

Принцип действия

Разрешение на эксплуатацию/конформность

1-8. Точка переключения: механический

CCC
 CE
 CSA

Material

Материал контактов

Материал корпуса

Материал корпуса, защита поверхности

Материал толкателя

1-2. Точка переключения: Чистое серебро
 3-8. Точка переключения: Чистое серебро,позолоч.

Алюминий

анодир.

1-8. Точка переключения: 1.4034

Mechanical data

Количество точек переключения

Направление приближения

Переключающий элемент

Размеры

Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения

Расстояние от кулачка до опорной кромки

Скорость трогания с места

Срок службы, механич.

Усилие переключения

8x Ролик

перпендик. к привинчиваемой поверхности

1-2. Точка переключения: BSE 85
 3-8. Точка переключения: BSE 30,0

164 x 90 x 77 mm

50 mm

1-8. Точка переключения: 2.50...3.00 mm

1-8. Точка переключения: 60 m/min

1-2. Точка переключения: 1 млн. переключений
 3-8. Точка переключения: 30 млн. переключений

1-2. Точка переключения: 30 N
 3-8. Точка переключения: 20 N

Кулачковые выключатели
BNS 813-B08-R12-72-20-02
 Код заказа: BNS041C

Установка горизонтально
 Фланец, ввод 1 Резьбовой выход M25
 Форма толкателя 1-8. Точка переключения:
 Ролик

Расстояние между точками переключения 12 mm

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Range/Distance

Воспроизводимость 1-2. Точка переключения:
 ± 0.02 mm
 3-8. Точка переключения:
 ± 0.01 mm

Следует особо отметить, что указанные здесь продукты не являются элементами обеспечения безопасности в смысле Директивы 2006/42/ЕС ст. 2с. Тем не менее, двухканальная схема использования продукции позволяет реализовать структуры, соответствующие стандарту EN 13849-1, с высоким уровнем производительности.

Wiring Diagram

