



1) Опорная кромка 2) Активная поверхность 3) Функциональный индикатор LL 4) Уплотнительное кольцо 5) Кабельный ввод



Display/Operation

Индикация функций	1-3. Точка переключения: Световод
-------------------	--------------------------------------

Electrical connection

Тип разъема	1-3. Точка переключения: Винтовая клемма
Электрическое исполнение	2-проводн.

Electrical data

Длительный ток	1-3. Точка переключения: 0.1 А
Расчетное рабочее напряжение U_e	1-3. Точка переключения: 24 В=

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP67
Температура окружающей среды	-25...70 °C

General data

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2
Исполнение	Индуктивный
Переключатель DIN	DIN 43697

Принцип действия

Разрешение на эксплуатацию/
конформность

1-3. Точка переключения:
Индуктивный

CE
CCC

Material

Материал корпуса	Алюминий
Материал корпуса, защита поверхности	анодир.

Mechanical data

Переключающий элемент	1-3. Точка переключения: BES 517-561-H
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	30 mm
Расстояние между выступами - активная поверхность	1-3. Точка переключения: 0... 1.62 mm
Установка	вертикально
Фланец, ввод	2 Резьбовых выхода M25

Range/Distance

Дальность действия	2 mm
Надежная дальность срабатывания S_a	1-3. Точка переключения: 1.6 mm
Расчетный промежуток срабатывания S_n	1-3. Точка переключения: 2.0 mm

Wiring Diagram

