



1) Опорная кромка 2) Активная поверхность 3) Уплотнительное кольцо 4) Кабельный ввод 5) Функциональный индикатор FD/FE/LL



Display/Operation

Индикация функций 1-3. Точка переключения: Световод

Переключатель DIN
 Принцип действия
 Разрешение на эксплуатацию/конформность
 DIN 43697
 1-3. Точка переключения: Индуктивный
 CE
 CCC

Electrical connection

Тип разъема 1-3. Точка переключения: Винтовая клемма
 Электрическое исполнение 2-проводн.

Material
 Материал корпуса Алюминий
 Материал корпуса, защита поверхности анодир.

Electrical data

Длительный ток 1-3. Точка переключения: 0.1 А
 Расчетное рабочее напряжение Ue 1-3. Точка переключения: 24 В=

Mechanical data
 Переключающий элемент 1-3. Точка переключения: BES 517-561-H
 Расстояние между выступами - активная поверхность 1-3. Точка переключения: 0... 1.62 mm
 Установка вертикально
 Фланец, ввод 2 Резьбовых выхода M25

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529 IP67
 Температура окружающей среды -25...70 °C

Range/Distance

Дальность действия 2 mm
 Надежная дальность срабатывания Sa 1-3. Точка переключения: 1.6 mm
 Расчетный промежуток срабатывания Sn 1-3. Точка переключения: 2.0 mm

General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-2
 Исполнение Индуктивный

Wiring Diagram

