



1) Опорная кромка 2) Функциональный индикатор FD/FE/LL 3) Активная поверхность



LISTED
 IND.CONT.EQ
 81U2

Display/Operation

Индикация функций	1-3. Точка переключения: Световод
-------------------	--------------------------------------

Принцип действия

Разрешение на эксплуатацию/
конформность

1-3. Точка переключения:
Индуктивный

CCC
 CE
 cULus

Electrical connection

Тип разъема	1-3. Точка переключения: Винтовая клемма
-------------	---

Material

Материал корпуса	Алюминий
Материал корпуса, защита поверхности	анодир.

Electrical data

Длительный ток	1-3. Точка переключения: 0.1 А
Рабочее напряжение $U_{b\sim}$	1-3. Switch position: 35.0... 250.0 V
Расчетное рабочее напряжение U_e	1-3. Точка переключения: 110 В~

Mechanical data

Переключающий элемент	1-3. Точка переключения: BES 517-421
Расстояние между выступами - активная поверхность	1-3. Точка переключения: 0... 1.62 mm
Установка	вертикально
Фланец, ввод	нет

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP67
Температура окружающей среды	-25...70 °C

Range/Distance

Дальность действия	2 mm
Надежная дальность срабатывания S_a	1-3. Точка переключения: 1.6 mm
Расчетный промежуток срабатывания S_n	1-3. Точка переключения: 2.0 mm

General data

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2
Исполнение	Индуктивный

Wiring Diagram

