

1) Опорная кромка 2) Активная поверхность 3) Уплотнительное кольцо 4) Функциональный индикатор FD/FE/LL



Display/Operation

Индикация функций	1-6. Точка переключения: Световод
-------------------	--------------------------------------

Electrical connection

Разъем	1 1/8"-Фланцевый штекер, 12-конт.
Тип разъема	1. Точка переключения: Штекерный разъем
Электрическое исполнение	2-проводн.

Electrical data

Длительный ток	1-6. Точка переключения: 0.1 А
Расчетное рабочее напряжение Ue	1-6. Точка переключения: 24 В=

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP67
Температура окружающей среды	-25...70 °C

General data

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2
------------------	---------------

Исполнение
 Переключатель DIN
 Принцип действия
 Разрешение на эксплуатацию/
 конформность

Индуктивный
 DIN 43697
 1-6. Точка переключения:
 Индуктивный
 CE
 CCC

Material

Материал корпуса	Алюминий
Материал корпуса, защита поверхности	анодир.


Mechanical data

Переключающий элемент	1-6. Точка переключения: BES 517-560-H
Расстояние между выступами - активная поверхность	1-6. Точка переключения: 0... 1.62 mm
Установка	вертикально
Фланец, ввод	2 Резьбовых выхода M25

Range/Distance

Дальность действия	2 mm
Надежная дальность срабатывания Sa	1-6. Точка переключения: 1.6 mm
Расчетный промежуток срабатывания Sn	1-6. Точка переключения: 2.0 mm

Connector view



Вид в сторону штекера

Wiring Diagram

