





1) Опорная кромка 2) Уплотнительное кольцо 3) Противокристаллизационный толкатель



Display/Operation

Индикация функций 1-4. Точка переключения: нет

Electrical connection

Разъем M12x1-Фланцевый штекер, 5-конт.
Тип разъема 1. Точка переключения: Штекерный разъем

Electrical data

Длительный ток 1-4. Точка переключения: 4 A
Расчетное рабочее напряжение U_e 1-4. Точка переключения: 250 В~
Частота переключения 1-4. Точка переключения: 200/мин

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529 IP67
Температура окружающей среды -5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1) BSE 70,1: 10 миллионов циклов переключения

General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-1
Исполнение Щелчковый контакт
Принцип действия 1-4. Точка переключения: механический

Разрешение на эксплуатацию/конформность

CCC
CE

Material

Материал контактов 1-4. Точка переключения: Чистое серебро
Материал корпуса Алюминий
Материал корпуса, защита поверхности анодир.
Материал толкателя 1-4. Точка переключения: 1.4034

Mechanical data

Количество точек переключения 4x Крыша - E
Направление приближения продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент 1-4. Точка переключения: BSE 70,1
Расстояние от кулачка до опорной кромки 1-4. Точка переключения: 2.30...2.80 mm
Скорость трогания с места 1-4. Точка переключения: 10 m/min
Срок службы, механ. 1-4. Точка переключения: 10 млн. переключений
Усилие переключения 1-4. Точка переключения: 8 N
Установка вертикально
Форма толкателя 1-4. Точка переключения: Крыша - E

Range/Distance

Воспроизводимость 1-4. Точка переключения: ±0.02 mm

Расстояние между точками переключения 8 mm

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо

Кулачковые выключатели
BNS 819-B04-E08-46-11-S80S
Код заказа: BNS0528


BALLUFF

иным образом.

Следует особо отметить, что указанные здесь продукты не являются элементами обеспечения безопасности в смысле Директивы 2006/42/EC

ст. 2с. Тем не менее, двухканальная схема использования продукции позволяет реализовать структуры, соответствующие стандарту EN 13849-1, с высоким уровнем производительности.

Connector view



Вид в сторону штекера

Wiring Diagram

