

1) Оптическая ось, приемник



Display/Operation

Задатчик нет

Electrical connection

Защита от короткого замыкания да
 Контакты, защита поверхности позолоченный
 Разъем M12x1-Прочие, 4--конт., A-с кодированием
 С защитой от неправильного подключения да

Electrical data

Ёмкость нагрузки, макс., при Ue 0.1 µF
 Задержка включения Top, макс. 1.25 мс
 Задержка выключения toff, макс. 1.25 мс
 Защита от переплюсовки да
 Категория применения DC-13
 Остаточная волнистость, макс. (% от Ue) 15 %
 Падение напряжения Ud, макс., при Ie 2.5 V
 Рабочее напряжение Ub 10...30 VDC
 Расчетное напряжение изоляции Ui 75 V DC
 Расчетное рабочее напряжение Ue= 24 V
 Расчетный рабочий ток Ie 100 mA
 Степень загрязнения 3
 Ток холостого хода Io, макс. при Ue 30 mA
 Частота переключения 400 Hz

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529 IP68 /IP67
 Степень защиты согласно DIN 40050 IPx9K
 Температура окружающей среды -25...70 °C

Internet www.balluff.com
 Balluff Germany +49 (0) 7158 173-0, 173-370
 Balluff USA 1-800-543-8390
 Balluff China +86 (0) 21-50 644131

Functional safety

MTTF (40°C) 646 a

General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-2
 Опорный передатчик BOS G18E-X-IS20-S4
 Разрешение на эксплуатацию/конформность Соответствует FDA Ecolab cULus CE
 Серия G18E
 Форма Цилиндр
 Оптика прямая

Material

Активная поверхность, материал Стекло
 Материал корпуса 1.4404

Mechanical data

Крепление Диаметр 18,0 мм
 Размеры Ø 18 x 75 мм

Optical data

Вид излучения Инфракрасный
 Посторонний свет, макс. 10000 Lux

For definitions of terms, see main catalog eCI@ss 9.1: 27-27-09-01
 Subject to change without notice [246866] ETIM 6.0: EC002716
 BOS023N_0.14_2017-05-24

Output/Interface

Переключающий выход	PNP Замыкающий контакт (NO) PNP Размыкающий контакт (NC) (контакты 4-2)
---------------------	--

Range/Distance

Дальность действия	0...50 m
Диапазон измерения	0...50 m
Температурный дрейф, макс. (% от Sr)	10 %
Условное расстояние переключения sn	50 m

Remarks

Подробная информация: см. Руководство по эксплуатации.
 После устранения перегрузки датчик снова готов к работе.
 Принадлежности заказываются отдельно.


Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Connector view



Wiring Diagram



Symbols for Optoelectronic Sensors

