

1) Включение при освещении / затемнении 2) Чувствительность 3) Оптическая ось 4) Функция выхода 5) Напряжение питания



## Display/Operation

Возможность регулировки	Включение при освещении / затемнении Чувствительность
Задатчик	Потенциометр 270° (2 шт.)
Индикация	Функция выхода – СД ЖЕЛ СИД ЗЕЛ: рабочее напряжение

Категория применения	DC-13
Остаточная волнистость, макс. (% от Ue)	10 %
Остаточный ток I <sub>r</sub> , макс.	50 µA
Рабочее напряжение U <sub>b</sub>	10...30 VDC
Расчетное напряжение изоляции U <sub>i</sub>	75 V DC
Расчетное рабочее напряжение U <sub>e</sub>	24 V
Расчетный рабочий ток I <sub>e</sub>	200 mA
Степень загрязнения	3
Ток холостого хода I <sub>o</sub> , макс. при U <sub>e</sub>	35 mA
Частота переключения	2000 Hz

## Electrical connection

Защита от короткого замыкания	да
Контакты, защита поверхности	позолоченный
Разъем	M8x1-Прочие, 3-конт.
С защитой от неправильного подключения	да

## Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP67
Температура окружающей среды	-10...60 °C

## Electrical data

Гистерезис H, макс.	0.4 mm
Ёмкость нагрузки, макс., при U <sub>e</sub>	1 µF
Задержка включения T <sub>on</sub> , макс.	0,25 ms
Задержка выключения t <sub>off</sub> , макс.	0,25 ms
Задержка готовности T <sub>v</sub> , макс.	200 ms
Защита от переплюсовки	да

## Functional safety

MTTF (40°C)	307 a
-------------	-------

## General data

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE cULus

Серия D  
 Форма Уголок  
 Разъем прямой

Характеристика струи расхождение

## Material

Активная поверхность, материал Стекло  
 Защита поверхности окрашен.  
 Материал корпуса цинк, Литые под давлением

## Mechanical data

Крепление Винт M4  
 Размеры 10 x 90 x 99 мм

## Optical data

Вид излучения Инфракрасный  
 Длина волны 880 нм  
 Посторонний свет, макс. 5000 Lux  
 Размер светового пятна Ø 2.5 мм Испускание света  
 Самая маленькая деталь, типов. 1.20 мм

## Output/Interface

Переключающий выход PNP Замыкающий контакт/  
 размыкающий контакт (NO/NC)


## Remarks

Базовый объект (измерительная пластина): стальной лист, 50 x 50, толщина 0,5 мм, боковое приближение.  
 Только для областей применения по NFPA 79 (машины с напряжением питания до 600 В). Для подключения устройства нужно использовать кабель R/C (CYJV2) с подходящими характеристиками.  
 После устранения перегрузки датчик снова готов к работе.  
 Заводская настройка переключ. выхода: замыкатель.  
 Подробная информация: см. Руководство по эксплуатации.  
 Принадлежности заказываются отдельно.


Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

## Connector view



## Wiring Diagram



## Symbols for Optoelectronic Sensors

