




**Код для заказа**

NJ2-8GM40-E3

**Характеристики**

- 2 мм, монтаж не заподлицо


**Подключение**



**Принадлежности**

BF 8

**Размеры**



**Технические данные**

**Общие данные**

Функция переключающих элементов	Тип PNP - нормально-замкнутый контакт
Интервал переключений	$s_n$ 2 мм
Монтаж	монтаж не заподлицо
Выходная полярность	пост. ток
Гарантированный интервал переключений	0 ... 1,62 мм
Коэффициент восстановления	$r_{Al}$ 0,4
Коэффициент восстановления	$r_{Cu}$ 0,35
Коэффициент восстановления	$r_{1.4301}$ 0,7

**Параметры**

Рабочее напряжение	$U_B$ 10 ... 60 В
Частота переключений	$f$ 0 ... 400 Гц
Защита от неправильной полярности подключения	защита от неправильной полярности подключения
Защита от короткого замыкания	тактирующий
Падение напряжения	$U_d$ $\leq$ 3 В
Рабочий ток	$I_L$ 0 ... 100 мА
Ток холостого хода	$I_0$ $\leq$ 15 мА
Индикация переключения	светодиод, желтый

**Окружающие условия**

Окружающая температура	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
------------------------	--------------------------------

**Механические данные**

Тип подключения	Кабель Полиуретан , 2 м
Поперечное сечение проводника	0,14 мм <sup>2</sup>
Торцевая поверхность	ПБТ
Тип защиты	IP67

**Соответствие стандартам и директивам**

Соответствие стандартам	
Стандарты	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

**Лицензии и сертификаты**

Разрешение по нормам UL	cULus Listed, General Purpose
Разрешение CSA	cCSAus Listed, General Purpose
Разрешение CCC	Сертифицировано China Compulsory Certification (CCC)

Дата публикации: 2010-11-16 11:11 Дата издания: 2012-02-03 019804\_rus.xml