




Код для заказа

NJ1,5-8GM40-WO

Характеристики

- 1,5 мм, монтаж заподлицо
- 2-проводн., АС


Подключение



Принадлежности

BF 8

Размеры



Технические данные

Общие данные

Функция переключающих элементов	перем. ток	Нормально-замкнутый контакт
Интервал переключений	s_n	1,5 мм
Монтаж		монтаж заподлицо
Выходная полярность		перем. ток
Гарантированный интервал переключений	s_a	0 ... 1,21 мм
Коэффициент восстановления	r_{Al}	0,2
Коэффициент восстановления	r_{Cu}	0,15
Коэффициент восстановления	$r_{1.4301}$	0,65

Параметры

Рабочее напряжение	U_B	24 ... 264 В
Частота переключений	f	0 ... 25 Гц
Защита от неправильной полярности подключения		защита против неправильной полярности подключения
Падение напряжения	U_d	≤ 8 В
Кратковременный ток (20 мс, 0,1 Гц)		0 ... 1000 мА
Рабочий ток	I_L	5 ... 100 мА
Остаточный ток	I_r	0 ... 1,5 мА обычно.
Индикация переключения		Светодиод, красный

Окружающие условия

Окружающая температура	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
------------------------	--------------------------------

Механические данные

Тип подключения	Кабель Поливинилхлорид (ПВХ) , 2 м
Поперечное сечение проводника	0,14 мм ²
Материал корпуса	Высококачественная сталь 1.4305 / AISI 303
Торцевая поверхность	ПБТ
Тип защиты	IP67

Соответствие стандартам и директивам

Соответствие стандартам	
Стандарты	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Лицензии и сертификаты

Разрешение по нормам UL	cULus Listed, General Purpose
Разрешение CSA	cCSAus Listed, General Purpose

Дата публикации: 2012-11-14 14:38 Дата издания: 2012-11-14 025349_dus.xml