




Код для заказа

NCB4-12GM35-Z5

Характеристики

- 4 мм, монтаж не заподлицо
- 2-проводные, для постоянного тока
- Увеличенный интервал переключений

Подключение




Принадлежности

BF 12

EXG-12

Размеры



Технические данные

Общие данные

Функция переключающих элементов	пост. ток	Нормально-замкнутый контакт
Интервал переключений s_n	4 мм	
Монтаж	монтаж заподлицо	
Выходная полярность	пост. ток	
Гарантированный интервал переключений s_a	0 ... 3,24 мм	
Коэффициент восстановления r_{Al}	0,49	
Коэффициент восстановления r_{Cu}	0,47	
Коэффициент восстановления $r_{1,4305}$	0,76	

Параметры

Рабочее напряжение U_B	3,5 ... 30 В
Частота переключений f	0 ... 1000 Гц
Защита от неправильной полярности подключения	токоведущий
Защита от короткого замыкания	тактирующий
Падение напряжения U_d	$\leq 3,5$ В
Температурный дрейф	$\pm 15\%$
Рабочий ток I_L	2 ... 100 мА
Остаточный ток I_r	0,4 ... 0,6 мА обычно, 0,5 мА
Индикация переключения	светодиод, желтый

Окружающие условия

Окружающая температура	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Температура хранения	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

Механические данные

Тип подключения	Кабель Поливинилхлорид (ПВХ) , 2 м
Поперечное сечение проводника	0,34 мм ²
Материал корпуса	Латунь, никелированная
Торцевая поверхность	ПБТ
Тип защиты	IP67

Соответствие стандартам и директивам

Соответствие стандартам	
Стандарты	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Лицензии и сертификаты

Разрешение по нормам UL	cULus Listed, General Purpose
Разрешение CSA	cCSAus Listed, General Purpose
Разрешение CCC	Для устройств с максимальным рабочим напряжением ≤ 36 В не требуется допуск, поэтому для них не предусмотрен идентификатор CCC.

Дата публикации: 2011-07-08 13:37 Дата издания: 2011-07-08 121008_rus.xml