



### Основные характеристики

Семейство продуктов	Modicon M258
Тип изделия или компонента	Логический контроллер
Применение изделия	-
Кол-во дискретных входов/выходов	42
Номер аналогового входа	4
Количество дискретных выходов	12 для выходы 4 для быстродействующий выход

### Дополнительные характеристики

Количество дискретных входов	12 для вход 10 для быстродействующий вход 4 для обычный вход
Тип дискретных входов	Источник для вход "Приемник" для обычный вход "Приемник" для быстродействующий вход
Напряжение дискретного входа	24 V
Тип напряжения дискретного входа	Пост. Тока
Тип подключения	Напряжение +/- 10 V Ток 0...20 mA Ток 4...20 mA
Разрешение аналогового входа	12 бит
Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 1	>= 15 V для быстродействующий выход >= 15 V для обычный вход >= 15 V для быстродействующий вход
Предельный уровень коммутации тока в состоянии 1	>= 2 mA для быстродействующий выход >= 2 mA для быстродействующий вход >= 2 mA для обычный вход
Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 0	<= 5 V для быстродействующий вход <= 5 V для быстродействующий выход <= 5 V для обычный вход
Предельный уровень коммутации тока в состоянии 0	<= 1.5 mA для обычный вход <= 1.5 mA для быстродействующий вход <= 1.5 mA для быстродействующий выход
Ток дискретного входа	4 mA для обычный вход 4 mA для быстродействующий вход
Входной импеданс	6 кОм для быстродействующий вход 6 кОм для обычный вход
Конфигурируемое время фильтрации	12 мс для быстрый вход/обычный вход и быстрый выход 0 мс для быстрый вход/обычный вход и быстрый выход 1.5 мс для быстрый вход/обычный вход и быстрый выход 4 мс для быстрый вход/обычный вход и быстрый выход
Антидребезговая фильтрация	2мс...4мс (задаваемый) быстрый вход/обычный вход и быстрый выход
Длина кабеля	<= 30 м обычный вход <= 30 м быстродействующий выход <= 30 м быстродействующий вход
Развязка между каналом и внутренними логическими схемами	500 В (среднеквадратичное значение) переменный ток
Развязка между каналами	Отсутствует
Логика дискретного выхода	Источник
Напряжение дискретного выхода	24 В пост. ток

Пределы выходного напряжения	19.2...28.8 В
Ток дискретного выхода	4 мА для быстродействующий выход
Номинальное напряжение питания [Us]	24 В пост. ток для питание встроенных экспертных модулей 24 В пост. ток для питание от электросети 24 В пост. ток для сегмент питания Вх/Вых
Пределы напряжения питания	20.4...28.8 В
[In] номинальный ток	0.04 А для питание встроенных экспертных модулей 10 А для сегмент питания Вх/Вых 0.31 А для питание от электросети
Пиковый ток	<= 100 кА во время <= 70 с питание от электросети 1.2 А во время > 70 с питание от электросети <= 50 кА во время <= 150 с питание встроенных экспертных модулей <= 25 кА во время <= 500 с сегмент питания Вх/Вых
Потребляемая мощность	<= 14.14 Вт
Время выполнения 1 инструкции	Булево : 22 нс
Описание памяти	Цилиндрический 128 МВ Встроенное ОЗУ 64 Мбайт
Часы реального времени	Без калибровки пользователя часы реального времени, отклонение: < 30 с/месяц при 25 °С С калибровкой пользователя часы реального времени, отклонение: <= 6 с/месяц
Резервируемые данные	Переменные типа временной и постоянной памяти CR2477M Renata, 1.5 года автономность
Тип встроенных клемм	1 изолированный последовательный канал мини В USB, 480 Мбит/с 1 изолированный последовательный канал USB типа А, 480 Мбит/с 1 изолированный последовательный канал розетка RJ45, Modbus ведущий/ведомый RTU/ASCII от текстовый (знаковый) режим ASCII (RS232/RS485), 300...115200 бит/с 2 свободных PCI слота 1 изолированный последовательный канал розетка RJ45, Ethernet Modbus TCP/IP ведомый (10BASE-T/100BASE-TX)
Количество входов счёта	8 счетные входы 200 кГц
Сигнализация	1 светодиод зеленый/красный для RUN/MS (статус модуля) 1 светодиод зеленый/красный для CAN (CANopen activity) 1 светодиод на каждый канал для состояние вх/вых. 1 светодиод красный для CAN status (ERROR) 1 светодиод зеленый/красный для USB-хост 1 светодиод зеленый/желтый для Eth LA (Ethernet activity) 1 светодиод зеленый/красный для BATT (battery status) 1 светодиод для MBS COM 1 светодиод для CAN0 STS 1 светодиод зеленый/красный для Eth NS (Ethernet network status) 1 светодиод зеленый/красный для Eth ST (Ethernet status)
С маркировкой	CE
Монтажная опора	Симметричная DIN рейка
Ширина	237.5 мм
Высота	99 мм
Глубина	85 мм
Масса продукта	0.77 кг

## Условия эксплуатации

Стандарты	CSA C22.2 № 213 IEC 61131-2 CSA C22,2 No 142 UL 508
Сертификация	CSA C-Tick CULus ГОСТ Р
Рабочая температура	0...50 °С вертикальная установка 0...55 °С без коэффициент ухудшения характеристик горизонтальная установка 0...60 °С с коэффициент ухудшения характеристик горизонтальная установка
Температура окружающего воздуха при хранении	-25...70 °С
Относительная влажность	5...95 % без образования конденсата
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 61131-2
Степень загрязнения	2 в соответствии с IEC 60664

Рабочая высота	0...2000 м
Высота хранения	0...3000 м
Виброустойчивость	3,5 мм 5...8.4 Гц DIN рейка 1 gn 8.4...150 Гц DIN рейка
Ударопрочность	15 gn для 11 мс
Стойкость к электростатическому разряду	8 кВ в воздухе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 4 кВ при контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2
Стойкость к электромагнитным полям	1 В/м 2...2.7ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 10 В/м 80...2000МГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3
Стойкость к коммутационным помехам	1 кВ экранированный кабель в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 2 кВ линии питания в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 1 кВ Вх/Вых в соответствии с EN/IEC 61000-4-4
Выдерживаемая импульсная помеха	Дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5
Электромагнитная совместимость	EN/IEC 61000-4-6
Помеха излучаемая/наведенная	CISPR11

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 1039 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--