

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYBVS800

2 верт. опоры для для сб. шин 3200A 800



Основные характеристики

Семейство продуктов	Распределение энергии
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Принадлежности для сборной шины
Тип изделия или компонента	Держатель сборной шины
Область применения	Универсальный Prisma приложения
Место монтажа	В структуре шкафа
Положение сборной шины	Вертикальный
Совместимость серий изделий	Linery BS Linery LGYE

Дополнительные характеристики

Соединение ячейка-устройство	Linery LGYE lateral busbar - fixed Linery BS боковой сборной шина - закрепленный
Состав устройства	Фиксаторы 1 металлический суппорт 2 изолированный держатель шины
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Материал	Пластик для адаптер шины Сталь для металлический суппорт
Монтаж	Фиксирующий элемент
Ширина	Центры фиксации : 750 мм Номинальн. : 800 мм
Глубина	39 мм
[In] номинальный ток	3200 A

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.