

Технические характеристики продукта

Характеристики

AP7526

Стоечный БРП, базовая комплектация, 1U,
22 кВт, 400 В, (6) С19



Купить

APC AP7526



Обзор

Название модели	Стоечный БРП, базовая комплектация, 1U, 22 кВт, 400 В, (6) С19
Включает	Руководство по инсталляции
Стандартное время поставки	Обычно имеется в наличии
Распространение продуктов	Андорра , Объединенные Арабские Эмираты , Афганистан , Албания , Армения , Ангола , Австрия , Австралия , Азербайджан , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Бангладеш , Бельгия , Буркина-Фасо , Болгария , Бахрейн , Бурунди , Бенин , Бруней , Бутан , Ботсвана , Белоруссия , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Центрально-Африканская Республика , Конго , Швейцария , КОТ Д'ИВУАР , Острова Кука , Камерун , Китай , Сербия и Черногория , Кипр , Чешская Республика , Германия , Джибути , Дания , Алжир , Эстония , Египет , Западная Сахара , Испания , Эфиопия , Финляндия , Фиджи , Франция , Габон , Великобритания , Грузия , Гана , Гибралтар , Гамбия , Гвинея , Экваториальная Гвинея , Греция , Гонконг , Хорватия , Венгрия , Индонезия , Ирландия , Израиль , Индия , Ирак , Иран (Исламская Республика) , Исландия , Италия , Иордания , Кения , Камбоджа , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Каймановы острова , Казахстан , Ливан , Лихтенштейн , Шри-Ланка , Либерия , Лесото , Литва , Люксембург , Латвия , Марокко , Молдова , Республика , Македония , Мали , Мьянма , Мавритания , Мальта , Малави , Малайзия , Мозамбик , Намибия , Нигер , Нигерия , Нидерланды , Норвегия , Непал , Новая Зеландия , Оман , Папуа-Новая Гвинея , Филиппины , Пакистан , Польша , Португалия , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Судан , Швеция , Сингапур , Словения , Словакия (Словацкая Республика) , Сьерра-Леоне , Сенегал , Сомали , Чад , Того , Таиланд , Туркменистан , Тунис , Восточный Тимор , Турция , Тайвань , Танзания , Объединенная Республика , Украина , Уганда , Узбекистан , Вьетнам , Йемен , Южная Африка , Замбия , Зимбабве

Выход

Номинальное выходное напряжение	230V
Максимальная полная токовая нагрузка на фазу	32 A
Выходные соединения	(6) IEC 320 C19 (Battery Backup)
Защита от перегрузки	Да

Входной

Номинальное входное напряжение	400 В, 3 фазы
Входная частота	47 – 63 Гц
Тип входного соединения	IEC 309 32 A 3Ф+Н+ФЗ
Длина шнура	2.44 метры
Число сетевых шнуров	1

Acceptable Input Voltage	200-250 VAC
Максимальный ток в линии на фазу	32 A
Максимальный входной ток на фазу	32 A

Физические

Масса нетто	4.84 кг
Максимальная высота	44 mm
Максимальная ширина	437 mm
Максимальная глубина	254 mm
Масса брутто	6.98 кг
Высота в упаковке	241 mm
Ширина в упаковке	559 mm
Глубина в упаковке	502 mm
Цвет	Черный

Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды	-5 - 45 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	5 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-3000 метры
Температура хранения	-25 - 65 °C
Относительная влажность хранения	5 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения	0-15000 метры

Соответствие

Соответствие требованиям	CE , GOST , VDE
Стандартная гарантия	2 года на ремонт или замену

Экологические характеристики

RoHS	Соответствие
REACH	Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ