

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# EZAUX10

## Контакт сигнального состояния (AX-OF) EZC100



### Основные характеристики

Семейство продуктов	EZC100
Диапазон	EasyPact
Краткое имя устройства	AX
Тип изделия или компонента	Выключатель
Область применения	Сигнализация
Состав сигнальных контактов	1 Н.О./Н.З.

### Дополнительные характеристики

Тип вспом. контактов	Стандарт
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	5 A
[Icw] номинальный рабочий ток	AC-12 : 3 A переменный ток 50/60 Гц 250 V AC-15 : 3 A переменный ток 50/60 Гц 125 V DC-14 : 0.4 A постоянный ток 125 V DC-14 : 3 A постоянный ток 24 V AC-15 : 5 A переменный ток 50/60 Гц 24 V DC-14 : 0.2 A постоянный ток 250 V AC-12 : 5 A переменный ток 50/60 Гц 125 V AC-12 : 5 A переменный ток 50/60 Гц 24 V DC-12 : 0.4 A постоянный ток 125 V DC-14 : 1 A постоянный ток 48 V DC-12 : 0.2 A постоянный ток 250 V DC-12 : 4 A постоянный ток 24 V AC-12 : 5 A переменный ток 50/60 Гц 48 V DC-12 : 2.5 A постоянный ток 48 V AC-15 : 5 A переменный ток 50/60 Гц 48 V AC-15 : 2 A переменный ток 50/60 Гц 250 V
Мин. нагрузка	10 mA при 24 V
Клеммная колодка вспом. цепей	Lead wire
Код совместимости	AX

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан вычитать своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.