

Технические характеристики продукта

Характеристики

VW3A9547

Компл. шкафа IP54 габарит 14



Основные характеристики

Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Принадлежности для монтажа
Аксессуар / тип отдельной детали	Шкаф
Аксессуар / наименование отдельной детали	Комплектный напольный шкаф IP54
Совместимость продуктов	ATV61HC40N4 без тормозного модуля ATV71HC40N4 без тормозного модуля ATV61HC50N4 без тормозного модуля ATV71HC31N4 без тормозного модуля
Аксессуар / назначение отдельной детали	Сборка напольного шкафа IP54 для приводов с регулируемой частотой вращения
Совместимость серий изделий	Altivar 61 Altivar 71

Дополнительные характеристики

Состав комплекта	Папка для схем Расширение крыши Верхний воздуховод Нижний воздуховод Крепежные принадлежности Цоколь Уплотнение Держатель привода Ручка с замком, открываемым нажатием кнопки Теплообменник воздух/воздух Плата для обеспечения ЭМС Комплект для выносного монтажа графического диспл. терминала IP65 Идентификационные таблички Altivar 61 и 61 Дополнительный источник питания 24 В пост. тока, 600 мА
Цветовой код	RAL 7022 цоколь RAL 7032 оболочка
Кабельный ввод	Через днище шкафа или слева
Питание	1 питание встроенного привода 24 V пост. ток 21...27 В <= 200 мА 1 дополнительное внутреннее питание 24 V пост. ток <= 600 мА
Масса продукта	360 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура	<= 50 °C внутри оболочки <= 45 °C снаружи оболочки
---------------------	---

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан вычитать своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.