

### Обзор

Название модели	Сменный аккумуляторный картридж APC №115
Включает	Все необходимые разъемы , Руководство по переработке батарей , руководство по установке , Упаковка многократного пользования
Стандартное время поставки	Обычно имеется в наличии
Распространение продуктов	Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Армения , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Белоруссия , Бельгия , Бенин , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Канада , Центрально-Африканская Республика , Чад , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , <![CDATA[КОТ Д'ИВУАР]]> , Хорватия , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Египет , Экваториальная Гвинея , Эстония , Эфиопия , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гваделупа , Гвинея , Гвиана , Гонконг , Венгрия , Исландия , Индонезия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Иордания , Казахстан , Кения , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Мадагаскар , Малави , Малайзия , Мали , Мальта , Мартиника , Мавритания , Маврикий , МАЙОТТА , Молдова , Республика , Марокко , Мозамбик , Мьянма , Намибия , Непал , Нидерланды , Новая Зеландия , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Филиппины , Польша , Португалия , Встреча , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Судан , Швеция , Швейцария , Танзания , Объединенная Республика , Таиланд , Того , Тунис , Турция , Туркменистан , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Соединенные Штаты Америки , Узбекистан , Вьетнам , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве

### Выход

Выходное напряжение батареи	48
-----------------------------	----

### Входной

Номинальное входное напряжение	NullV
--------------------------------	-------

### Батареи и продолжительность автономной работы

Емкость батареи в вольт-ампер-часах	0
Тип батареи	Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Монтаж батарей	Закрытый батарейный картридж 3 - 5
Предварительно установленные батареи	0
Свободные отсеки для батарей	0
Размещение батарей	Внутренняя батарея
RBC&#153; количество	1
Число батарейных блоков на цепочку	4

### Физические

Масса нетто	10.82 kg
Максимальная высота	83.0 mm
Максимальная ширина	165.0 mm
Максимальная глубина	419.0 mm
Масса брутто	11.73 kg
Ширина в упаковке	292.0 mm
Высота в упаковке	190.0 mm
Глубина в упаковке	546.0 mm
Высота аппаратной стойки	0 U
Цвет	Черный
Устройств на поддоне	24.0

### Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды	0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-3000 метры
Температура хранения	-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения	0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения	0-15000 метры

### Экологические характеристики

RoHS	Соответствие
REACH	Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ