

Обзор

Название модели	ИБП APC Smart-UPS SRT 3000 BA 208/230 В, розетки IEC
Включает	Компакт-диск с программным обеспечением , Компакт-диск с документацией , руководство по инсталляции , Съёмные опорные ножки , Сиг- нальный кабель RS-232 для Smart UPS , USB-ка- бель
Стандартное время поставки	Обычно имеется в наличии
Распространение про- дуктов	Афганистан , Албания , Алжир , Андорра , Анго- ла , Ангилья , Антигуа и Барбуда , Аргентина , Ар- мения , Аруба , Австралия , Австрия , Азербай- джан , Багамские острова , Бахрейн , Бангладеш , Барбадос , Белоруссия , Бельгия , Белиз , Бенин , Бермудские острова , Бутан , Боливия , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Бруней , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Канада , Каймановы острова , Центрально-Афри- канская Республика , Чад , Чили , Колумбия , Кон- го , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИ- КА , Острова Кука , Коста-Рика , <![CDATA[КОТ Д'ИВУАР]]> , Хорватия , Куба , Кипр , Чешская Ре- спублика , Дания , Джибути , Доминика , Домини- канская Республика , Восточный Тимор , Эква- дор , Египет , Сальвадор , Экваториальная Гви- нея , Эстония , Эфиопия , Фолклендские (Маль- винские) острова , Фиджи , Финляндия , Фран- ция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гренада , Гваделупа , Гва- темала , Гвинея , Гайана , Гвиана , Гаити , Гон- дурас , Венгрия , Исландия , Индонезия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Из- раиль , Италия , Ямайка , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Мадагаскар , Малави , Малайзия , Мали , Мальта , Мартиника , Маврита- ния , Маврикий , МАЙОТТА , Мексика , Молдова , Республика , Марокко , Мозамбик , Мьянма , На- мибия , Непал , Нидерланды , Нидерландские Ан- тильские острова , Новая Зеландия , Никарагуа , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Панама , Папуа-Новая Гвинея , Парагвай , Перу , Филиппины , Польша , Португалия , Пуэрто-Рико , Катар , Встреча , Румыния , Российская Федера- ция , Руанда , Сент-Китс и Невис , Сент-Люсия , Сент-Винсент и Гренадины , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Шри-Ланка , Судан , Швеция , Швейцария , Танзания , Объединенная Республика , Таиланд , Того , Тринидад и Тобаго , Тунис , Турция , Туркменистан , Острова Тёркс и Кайкос , Уганда , Украина , Объединенные Араб- ские Эмираты , Соединенные Штаты Америки , Уругвай , Узбекистан , Венесуэла , Вьетнам , Вир- гинские острова (США) , Западная Сахара , Йе- мен , Замбия , Зимбабве

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любая информация, содержащаяся в данном документе, не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Выход

Максимальная выходная мощность	2700 Ватты / 3000 VA
Максимальная задаваемая мощность(Вт)	2700 Ватты / 3000 VA
Номинальное выходное напряжение	208V , 230V
Надпись об уровне выходного напряжения	Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В
Искажения формы выходного напряжения	Менее 2%
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)	50/60Hz +/- 3 Hz
Другие выходные напряжения	220, 240V
Пик-фактор	3 : 1
	Двойное преобразование
Тип формы напряжения	Синусоидальный сигнал
Выходные соединения	(2) IEC 320 C19 (Battery Backup) , (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (6) IEC 320 C13 (Battery Backup)
Байпас	Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением)

Входной

Номинальное входное напряжение	208V , 230V
Входная частота	40-70 Гц (автоматическое определение)
Тип входного соединения	Британский стандарт BS1363A , IEC-320 C20 , Schuko CEE 7/EU1-16P
Длина шнура	2.44 метры
Диапазон входного напряжения при работе от сети	160 - 275 V
Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения	100 - 275 (half load)V
Другие значения входного напряжения	220 , 240
Максимальный входной ток	0 A
Номинал входного автоматического предохранителя	0 A

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батареи	Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Предварительно установленные батареи	1
Свободные отсеки для батарей	0
Типовое время перезарядки	3 hour(s)
Сменная батарея	APCRBC152
RBC™ количество	1

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт	Последовательный порт RJ-45 , SmartSlot , USB
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™	1
Панель управления	Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем
Звуковой сигнал	Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события
Аварийное отключение питания (EPO)	Да

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска	340 joules
Фильтрация	--

Физические

Максимальная высота	432.0 mm
Максимальная ширина	85.0 mm
Максимальная глубина	635.0 mm
Высота аппаратной стойки	0 U
Масса нетто	31.3 kg
Масса брутто	36.74 kg
Высота в упаковке	246.0 mm
Ширина в упаковке	599.0 mm
Глубина в упаковке	871.0 mm
Единицы измерения характеристик упаковки	0.0
Масса упаковки	0.0 фунты
Цвет	Черный
Устройств на поддоне	6.0

Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды	0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95% ,без конденсации %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-3000 метры
Температура хранения	-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения	0 - 95% ,без конденсации %
Высота над уровнем моря хранения	0-15000 метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства	55.000 dB
Тепловыделение в режиме работы от сети	703.000 BTU/hr
Класс защиты	IP 20

Соответствие

Соответствие требованиям	CE , Знак CE , CSA C22.2 No.107.3-05 , EAC , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , ENERGY STAR (EU) , ENERGY STAR (США) , FCC Part 15 Class A , RCM , UL 1778 , VDE
Стандартная гарантия	3 года гарантии ремонта или замены (кроме батареи), для батареи – 2 года

Экологические характеристики

RoHS	Соответствие
REACH	Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
Директива о батареях	Соответствие
Информация о батарее	Информация о батарее