

Основные характеристики

Тип изделия или компонента	Карта переключения насосов для всех приложений
Совместимость серий изделий	Altivar 61 Altivar 61Q
[Us] номинальное напряжение питания	24 V
Тип цепи питания	Пост. ток
Номер аналогового входа	2
Тип подключения	AI51, AI52 токовый аналоговый вход : 0...20 mA, полное сопротивление: 250 Ом, разрешение: 10 бит
Номер аналогового выхода	2
Тип аналогового выхода	AO51, AO52 токовый аналоговый выход : 0...20 mA, полное сопротивление: 500 Ом, разрешение: 10 бит
Количество дискретных входов	10
Тип дискретного входа	(LI51...LI60) логические входы, 24 V пост. Тока, совместим с уровень 1 ПЛК (пределы напряжения: <= 30 V), полное сопротивление: 4.4 кОм
Тип дискретных выходов	(LI51...LI60) положительный состояние 0 <= 5 V состояние 1 >= 11 V
Количество дискретных выходов	6
Тип дискретного выхода	(LO51...LO56) логический выход, совместим с уровень 1 ПЛК
Логика дискретного выхода	(LO51...LO56) положительный
Тип батареи	Литиевая

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Тип разъема	9-конт. вилка SUB-D
Пределы напряжения питания	19...30 V
Потребляемый ток	80 mA режим холостого хода 200 mA макс. на логический выход 2 A максимум
Напряжение дискретного выхода	24 V пост. ток, максимальное напряжение переключения: 30 V логический выход
Пределы выходного тока	<= 0.2 A, логический выход
Электрическое соединение	Зажим, 1,5 мм ² / AWG 16, 0.25 Н-м
Срок службы батареи	8 г.
Масса продукта	0.32 кг