



Принадлежности для кабелей приводов/датчиков переходник от разъема "мама" M 12x1 до разъема "папа" Ø 8мм FKM3-ESP3S




- Прочный, адаптер с пластиковым покрытием
- Розетка M12 x 1 - Ø 8 мм вилка
- 3-контакт.
- Степень защиты IP67
- Напряжение: 60 В
- Допустимая нагрузка: 4 А
- Температура: -30...+90 °С
- контрольный переходник на клапан зажима крепленный в поле

Схема подключения



схема



Тип	FKM3-ESP3S
Идент. №	8008083
Разъем А-стороннее	Розетка, M12 x 1, прямой
Количество поля	3
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, черн.
Ручка	пластмасса, TPU, голубой
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn, никелированный
Уплотнитель	пластмасса, FPM/FKM
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Момент затяжки	0.8 ... 1 Нм (соблюдайте макс. значения!)
вилка	Разъем, Ø 8 мм, прямой
Количество поля	3 pins
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластиковый, TPU, черный
Ручка	пластик, TPU, син.
Класс защиты	IP67, (подключен)
Электрические характеристики +20 °С	
Напряжение [U _{max}]	макс. 60 В
Допустимая нагрузка	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁹ Ω
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм
Механические и химические свойства	
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-30 ... 90 °С