

Терминатор LON шины

RXZ01.1
RXZ02.1



- Используется для согласования LON сетей
- Для трансиверов типа FTT-10 и LPT-10

Использование

Терминатор LON шины используется для гашения отраженных сигналов. В зависимости от топологии используется или 52.3 Ω или 105 Ω терминаторы.

Информация о типе

RXZ01.1 Терминатор LON шины 52.3 Ω
RXZ02.1 Терминатор LON шины 105 Ω

Информация о заказе

При заказе указывается тип, наименование и количество.

Совместимое оборудование

Терминатор LON шины используется для LON устройств оснащенных трансмиттерами типа FTT-10 и LPT-10 и не имеющих встроенных терминаторов.

Внешний вид

Печатная плата с RC цепочкой помещена в пластиковый корпус. Плоские выводы позволяют подсоединить терминаторы к разъемам подключения LON шины.

Применение

Используйте терминаторы шины в соответствии с топологией шины (см. также документацию по инсталляции устройств, документ CA110334).

Топология	Терминатор шины	Место установки
Свободная	1 x 52.3 Ω (RXZ01.1)	В любом месте сети
Линейная	2 x 105 Ω (RXZ02.1)	На оконечных устройствах

Установка

Терминаторы шины подсоединяются параллельно кабелю шины в разъемы соответствующих устройств. Полярность подсоединения не важна.

Технические параметры

Функции	
Сопrotивление терминатора	52.3 Ω (RXZ01.1) 105 Ω (RXZ02.1)
Класс защиты корпуса по EN 60529	IP40
Окружающая среда	
Рабочая температура	0 ... 50 °C
Размеры	Смотри раздел Размеры
Вес без упаковки	0.012 кг.

Размеры

Все размеры в мм.

