

Технические характеристики продукта

Характеристики

AP7921

Rack PDU, Switched, 1U, 16A, 208/230V, (8)C13



Купить

APC AP7921



Обзор

Название модели	Rack PDU, Switched, 1U, 16A, 208/230V, (8)C13
Включает	Installation guide , Rack Mounting brackets , User Manual
Стандартное время поставки	Usually in Stock
Распространение продуктов	Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Antigua And Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaijan , Bosnia And Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Brunei Darussalam , Bolivia , Brazil , Bhutan , Botswana , Belarus , Belize , Canada , CONGO , THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE , Central African Republic , Congo , Switzerland , Cote D'Ivoire , Cook Islands , Chile , Cameroon , China , Colombia , Costa Rica , Serbia And Montenegro , Cuba , Cyprus , Czech Republic , Germany , Djibouti , Denmark , Dominican Republic , Algeria , Ecuador , Estonia , Egypt , Western Sahara , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , Falkland Islands (Malvinas) , France , Gabon , United Kingdom , Georgia , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Equatorial Guinea , Greece , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croatia , Hungary , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iran (Islamic Republic Of) , Iceland , Italy , Jamaica , Jordan , Kenya , Cambodia , KOREA, REPUBLIC OF , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova, Republic Of , Macedonia , Mali , Myanmar , Mauritania , Malta , Malawi , Mexico , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Panama , Peru , Papua New Guinea , Philippines , Pakistan , Poland , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Romania , Russian Federation , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia (Slovak Republic) , Sierra Leone , Senegal , Somalia , El Salvador , Chad , Togo , Thailand , Turkmenistan , Tunisia , East Timor , Turkey , Trinidad And Tobago , Taiwan , TANZANIA , UNITED REPUBLIC OF , Ukraine , Uganda , United States , Uruguay , Uzbekistan , Venezuela , VIRGIN ISLANDS (UNITED STATES) , Viet Nam , Yemen , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Выход

Номинальное выходное напряжение	208V , 230V
Максимальная полная токовая нагрузка на фазу	16 A
Выходные соединения	(8) IEC 320 C13 (Battery Backup)

Входной

Номинальное входное напряжение	200V , 208V , 230V
Входная частота	50/60 Hz
Установленный регулировкой входной ток (Северная Америка)	16 A
Тип входного соединения	IEC-320 C20
Длина шнура	2.5 meters
Число сетевых шнуров	1
Acceptable Input Voltage	200-240 VAC
Максимальный входной ток на фазу	20 A
Нагрузочная способность	3680 VA

Физические

Масса нетто	2.27 kg
Максимальная высота	44 mm
Максимальная ширина	445 mm
Максимальная глубина	108 mm
Масса брутто	3.45 kg
Высота в упаковке	70 mm
Ширина в упаковке	470 mm
Глубина в упаковке	343 mm
Цвет	Black

Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды	0 - 45 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-3000 meters
Температура хранения	-25 - 65 °C
Относительная влажность хранения	0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения	0-15000 meters

Соответствие

Соответствие требованиям	CUL Listed , CE , CSA , EN 55022 Class A , EN 55024 , EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3 , GOST , IRAM , MIC , UL 60950 , UL Listed , VDE , VCCI
Стандартная гарантия	2 years repair or replace

Экологические характеристики

RoHS	Compliant
REACH	REACH: Contains No SVHCs
Директива о батареях	Compliant
Информация о батареях	Battery Notes
Соответствие другим экологическим нормам	China RoHS