



### Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony XVC1
Тип изделия или компонента	Монолитный маяк с готовой разводкой
Маяк или блок световой сигнализации	2 блока световой сигнализации
Звуковая сигнализация	Звуковой сигнализатор
Монтажный диаметр	100 мм
Наименование компонента	XVC
Источник света	Красный Светодиодная лампа ровное свечение или мигание сигнализация Оранжевый Светодиодная лампа ровное свечение или мигание сигнализация
[Us] номинальное напряжение питания	100...240 V
Тип цепи питания	Пер. ток
Уровень шума	60...85 дБ (непрерывный или прерывистый звук) при 1 м

### Дополнительные характеристики

Материал	Блок с подсветкой : поликарбонат Базовый блок : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) Верхняя крышка : PBT + ABS (UL94-V0)
Монтаж изделия	На основании
Сечение кабеля	0.83 мм <sup>2</sup> 0.33 мм <sup>2</sup>
Калибр AWG	AWG 22 AWG 18
Длина кабеля	500 мм
С маркировкой	CE
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	4 кВ
Потребляемый ток	130 мА
Частота мигания	0.7...3 Гц
Масса продукта	1.25 кг
Высота	294 мм

### Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Сертификация	UL
Защитное исполнение	TC
Температура окружающего воздуха при хранении	-35...70 °C
Рабочая температура	-30...50 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Класс I в соответствии с EN/IEC 61140
Степень защиты IP	IP54 в соответствии с EN/IEC 60529

## Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0808 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------