



Фотоэлектрический датчик сенсорный переключатель с подсветкой VTBP6LQ



- "Папа" M12 x 1
- Лампа вызова высокой яркости
- Цвет лампы вызова: Зеленый
- Рабочее напряжение 12...30 В =
- Переключающий выход PNP
- вход активации рабочей лампы 10...30 В =

Схема подключения



Принцип действия

Оптические сенсорные переключатели часто используются при операциях пакетирования и выборки. Хорошо видимая лампа с высоким цоколем переключается внешне, чтобы обратить внимание на новый рабочий этап. Кнопка эргономичной формы активируется прерыванием оппозитного датчика безо всяких усилий. При этом эффективность работы оператора по сравнению с механическими кнопками повышается без нагрузки на кисть, запястье и руку в целом при повторяемом воздействии. Сигнальная лампа может быть запрограммирована на мигание или непрерывное свечение и активируется через линию X1.

Тип	VTBP6LQ
Идент. №	3067508
Рабочий режим	сенсорный переключатель
Тип источника света	ИК
Температура окружающей среды	-20...+50 °C
Рабочее напряжение	12... 30В =
Выходная функция	Н.О., PNP
для задач безопасности	нет
Конструкция	прямоугольный, VTB
Размеры	43.2мм x 59.9мм x 35 мм
Материал корпуса	Пластмасса, ПК + ПБТ
Соединение	разъем, M12 x 1
Класс защиты	IP66
MTTF	63лет
Индикатор рабочего напряжения	светодиодкрасн.
Индикация состояния переключения	светодиод красный